

OMNITRONIC PM-404F 4-channel DJ Mixer with Filter and Bluetooth

DJ mixer with Bluetooth connectivity and sound filter

Art.n.: 10006867

GTIN: 4026397756869



Prezzo di listino: 320.11 €

incl. 19% IVA

Features :

- Bluetooth signal routable to channel 1 to 4
- Filtro DJ LPF/HPF bipolare per canale
- Canale microfono DJ con controllo del volume, equalizzatore a 2 bande, interruttore on/off e interruttore talkover
- Crossfader with adjustable curve and reverse function
- Canale master con controllo del volume e del bilanciamento
- 6 ingressi line e 2 ingressi phono tramite prese RCA
- Uscita record aggiuntiva
- Anticipo di tutti i canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie stereo regolabile
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 20m
- Custodia per mixer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397756869

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz

Rapporto segnale-rumore:	>75 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Filtro DJ:	Per canale: LPF/HPF bipolare,
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	PM-404F
Massima:	Bluetooth: fino a 20m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Colore della custodia:	Nero opaco
Attenuazione di diafonia:	>60 dB
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Interruttore di sensibilità di ingresso, Interruttore sorgente; Regolazione del suono, talkover, selettore crossfader, crossfader, Connect; funzione cue mix, Regolatore Crossfade Curve, interruttore crossfade reverse, Manopola di bilanciamento
LED di stato:	Power, Indicatore del livello master, Indicatore del livello del canale, CUE, Pairing
Collegamenti:	Ingresso: line via 6 x RCA stereo Ingresso: phono via 2 x RCA stereo Ingresso: microfono via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ingresso: Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Ingresso: Collegamento di terra via 2 x terminale a vite Uscita: Master via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: booth via 1 x RCA stereo Uscita: booth via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore Line-Phono-Bluetooth via RCA o Bluetooth, channel control via Fader da 60 mm, regolatore a 2 bande EQ, Interruttore sorgente, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE, selettore crossfader, LPF/HPF bipolare Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore Line-Line-Bluetooth via RCA o Bluetooth, channel control via Fader da 60 mm, regolatore a 2 bande EQ, Interruttore sorgente, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE, selettore crossfader, LPF/HPF bipolare Canale del microfono: 1 x Mono via XLR, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, interruttore Talkover, Regolatore del guadagno Uscita master: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola, Manopola di bilanciamento Uscita booth: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola

Rec. Uscita: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola

Uscita per auricolari: 2 x Stereo via jack, channel control via manopola

Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 24 cm Profondità: 33,8 cm Altezza: 11 cm
Peso:	2,85 kg

Contenuto della confezione:

1 x mixer
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Antenna
1 x cavo RCA
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità