

OMNITRONIC PM-322P Mixer per DJ a 3 canali con Bluetooth e lettore USB Art.n.: 10006874

Mixer per DJ a 3 canali con Bluetooth e lettore MP3

GTIN: 4026397653403



Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 3 canali di ingresso con regolatore di guadagno, equalizzatore a 3 bande, pulsante cue e fader a canale
- Canale microfono DJ con controllo del volume ed equalizzatore a 2 bande
- Anticipo di tutti i canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie stereo regolabile
- Crossfader with adjustable curve and reverse function
- Canale master con controllo del volume e indicatore di livello LED stereo a 6 cifre, commutabile tra segnale master e PFL
- Indicatore di livello a LED stereo a 6 cifre
- 6 ingressi line e 2 ingressi phono tramite prese RCA
- Uscite XLR simmetriche e prese RCA
- Uscita record, indipendente dal master
- Controllabile via Bluetooth
- Portata fino a 10m a vista
- Schermo LCD
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Uso mobile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397653403

Peso : 3,17 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 25 W

Classe di protezione: CL II

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Attivazione:	Bluetooth
Bluetooth:	Versione: 4,2 + EDR Profilo: A2DP, AVRCP
Nome del dispositivo Bluetooth:	PM-322P
Audioplayer:	USB + Bluetooth
Massima:	Fino a 10m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Audioplayer, crossfader, funzione cue mix, Interruttore sorgente, interruttore Crossfade Curve; interruttore crossfade reverse
LED di stato:	Indicatore del livello master commutabile, clip, CUE, power
Collegamenti:	Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: line/phono via 2 x RCA stereo Ingresso: audioplayer via 1 x USB A (F) versione da incasso Ingresso: microfono via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Master via 2 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 1 x Stereo with interruttore line-line-player via RCA o lettore, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line-line/phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 3 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, funzione cue mix Uscita master: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Formato musicale:	MP3, WAV; WMA
Collegamento USB:	Type A
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Lunghezza: 28,3 cm Larghezza: 23 cm Altezza: 10,7 cm
Peso:	2,58 kg
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB max. 32GB (FAT 32)

Contenuto della confezione:

1 x mixer
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavo RCA
1 x dichiarazione di conformità