

RELACART PM-320R Ricevitore tascabile in-ear 626-668 MHz

Ricevitore radio stereo in-ear con tecnologia Diversity

Art.n.: 13055246

GTIN: 4026397712407



Descrizione :

The PM-320 is a wireless in-ear monitoring system delivering outstanding sound for live performances, theater and voice applications. Diversity technology guarantees optimum reception quality without interference or dropouts. The system can be operated in mono and stereo mode. The bodypack receiver is 100 g light and offers perfect wearing comfort.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397712407

Peso : 0,27 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.07 m

Features :

- Ricevitore tascabile stereo con 317 canali di preset e 5 canali gratuiti per il monitoraggio in-ear
- Robusto alloggiamento interamente in metallo con comandi soft-touch, adatto per l'uso in porte rigide
- Tecnologia Diversity per un'alta qualità di ricezione
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Modalità stereo o mono/mix
- Bilanciamento (sinistra, destra) regolabile
- Limitatore e aumento dell'altezza
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 100m a vista
- Fino a 5 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica

Dati tecnici :

Tipo:	In-ear monitor
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	25 - 15000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,9 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 100m a vista
Banda di frequenza:	UHF 628 - 668 MHz
Diversity:	Antenna Diversity
Intervallo di commutazione:	42 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Sistema parallelo:	Massima 5 Trasmettitore
Modulazione:	FM, Stereo
Selezione frequenza:	202 frequenze commutabili In 20 groups
Tipo di display:	Schermo OLED
Visualizzazione sul display:	Indicatore del livello di carica , Frequenza , Gruppo , Canale; Livello audio AF , Potenza del segnale RF
LED di stato:	Antenna A/B
Collegamenti:	Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
Materiale:	Alluminio
Misure:	Larghezza: 6,5 cm Profondità: 2,3 cm Altezza: 9 cm
Peso:	0,11 kg

Contenuto della confezione:

1 x ricevitore
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità