

EUROLITE Set DMX Split 8X Splitter + Transmitter + Receiver

DMX splitter with one wireless DMX transmitter and a phantom powered wireless DMX receiver

Art.n.: 20000053

GTIN:



Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 8 uscite DMX
- Ingressi e uscite XLR 3 poli e 5 poli
- Ingresso e uscita separati tramite galvanizzazione
- Ingressi e uscite con fusibile interno da 500 mA
- Resistenza di terminazione commutabile
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Ogni uscita DMX con driver indipendente e indicatore di stato
- Controllabile via DMX; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale)
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio
- **Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz**
- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmettitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmettitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- <p>EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power
- **Compact wireless DMX receiver 2.4 GHz, phantom powered**
- User-friendly 5-pin XLR adapter(female) with swivel antenna

Logistica

- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dati tecnici :

Peso: 2,46 kg

EUROLITE DMX Split 8X Splitter

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	5 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	8 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato tramite galvanizzazione con driver indipendente e indicatore di stato 8 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli isolato tramite galvanizzazione con driver indipendente e indicatore di stato 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli Bypass 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass
Attivazione:	DMX; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale)
Controlli:	Interruttore di bypass/terminazione, Interruttore di rete
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	2,22 kg

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
--------------------------	---

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)
Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power

Alimentazione elettrica:	5V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite 5-pin XLR (W) connector
Canali DMX:	Ingresso 512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,10 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE DMX Split 8X Splitter

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x alimentatore esterno
1 x Cavo USB

1 x EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

1 x dichiarazione di conformità