

EUROLITE Set QuickDMX 1x Trasmettitore + 6x Ricevitore

Trasmettitore radio DMX compatto con 6 ricevitori radio DMX compatti

Art.n.: 20000647

GTIN: 4026397009798



Features :

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
 - Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
 - Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
 - È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
 - Indicatore di funzione a LED
 - Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
 - Può inviare fino a 512 canali DMX
 - Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
 - Portata fino a 400m
 - Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
 - <p>EUROLITE QuickDMX Ricevitore radio
- Ricevitore radio DMX compatto 2,4 GHz**
- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (femmina) con antenna girevole
 - Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
 - Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
 - È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
 - Indicatore di funzione a LED
 - Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
 - Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
 - Controllabile via QuickDMX; plug and play

Logistica

EAN / GTIN: 4026397009798

Peso : 1,60 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dati tecnici :

Peso:	1,10 kg
-------	---------

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)
Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

EUROLITE QuickDMX Ricevitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Ingresso 512
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F)
Attivazione:	QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm

Diametro: Ø 1,8 cm

Peso: 0,16 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x alimentatore esterno
1 x Cavo USB

6 x EUROLITE QuickDMX Ricevitore radio

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x alimentatore esterno
1 x Cavo USB