

FUTURELIGHT DMX Split 6 Splitter CRMX

Splitter 6x e ricevitore radio DMX (2,4 GHz) per il montaggio a parete e truss

Art.n.: 70064822

GTIN: 4026397726329



Prezzo di listino: 415.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 6 uscite DMX
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- Ingresso e uscita separati tramite galvanizzazione
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Ogni uscita DMX con condizionamento del segnale attivo
- Controllabile via DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution
- Portata fino a 500m a vista
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Fino a 10 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Latenza estremamente bassa
- Con Supporto per montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397726329

Peso : 1,60 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.13 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	10 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile

Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso 6 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato tramite galvanizzazione con condizionamento del segnale attivo
Attivazione:	DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution
Massima:	Fino a 500m a vista
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 10 Trasmettitore
Guadagno dell'antenna:	5 dBi
Latenza:	< 5 ms
Modulazione:	GFSK
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Filettatura M10 Supporto per montaggio a parete
LED di stato:	DMX, Pairing, power, Indicatore di livello
Misure:	Lunghezza: 13,7 cm Larghezza: 12,2 cm Altezza: 11,2 cm
Peso:	1,20 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Antenna
 1 x Staffa di montaggio
 2 x Cinghia
 1 x dichiarazione di conformità