

EUROLITE Set 2x KLS-180 + Color Chief + QuickDMX Sender + 2x Empfänger

Kompakt-Lichtset mit 2x KLS-180, DMX-Lichtpult, Funksender und 2x Funkempfänger

-Nr.: 20000487

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 RGBW-Spots und 4 weißen Strobe-LEDs, mit QuickDMX-Buchse (XLR)

- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Kompaktes Leichtgewicht
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Scheinwerfer

- 4 leistungsstarke LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
LEDs einzeln ansteuerbar

Lieferumfang

Logistic

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Tasche, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer

- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

EUROLITE QuickDMX Funksender

Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz

- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichthanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher 5-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichthanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspannung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten

- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Gewicht:	12,28 kg
----------	----------

EUROLITE LED KLS-180 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	0,5 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 8; 21
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über 5-pol XLR (M) Einbauversion (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	9000 Hz
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 60,5 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	4,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0

LED-Typ:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	4 x 1 W SMD 8072 kaltweiß (CW)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	7,2 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
DMX-Kanäle:	Ausgabe 240
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	2,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

EUROLITE QuickDMX Funksender

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M)

Ansteuerung:	QuickDMX; DMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,15 kg

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Stromversorgung:	5V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 5-pol XLR (W) Anbauversion
DMX-Kanäle:	Eingang 512
DMX-Ausgang:	1 x 5-pol XLR (W)
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
Farbe:	Silber
Maße:	Länge: 21,2 cm Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:	0,10 kg