

## EUROLITE DMX Stage Control 136 Controller

Vielseitiger DMX-Controller

Art.-Nr.: 70064535

GTIN: 4026397220353



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Beschreibung:

Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört! Mit dieser DMX Stage Control können Parlichter und Movinglights über eine Steuerung gemeinsam bedient werden. Bestens geeignet für kleinere Clubs, Hoteldiscos oder Faschingssitzungen, bei denen im Vorfeld einige Programme eingespielt werden, die dann abends einfach ablaufen sollen. Über den vernünftig zugeschnittenen Controller sind die 128 Movinglight- und die 8 Parlichterkanäle komfortabel zu bedienen.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397220353

Gewicht: 3,75 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.16 m

### Features:

- 136 Steuerkanäle DMX out und MIDI in
- 8 Kanalfader mit LED
- Fade Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Audio-Fader mit LED zur Einstellung der Musik-Empfindlichkeit
- CF Memory Card für Programme
- LCD-Display
- Externer Netzanschluss
- 6,3-mm-Klinkenstecker-Anschluss für einen Fußschalter (Scene-Steps)
- 0/10 V-Kanalausgang über eine 5-polige DIN-Buchse für Nebelmaschine
- Gleichzeitige und unabhängige Bedienung des Scanner- und Parcan-Bereichs
- Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Blackout-Funktion
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
- Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon

- Audio-Eingang über Cinch-Buchse
- Rackeinbau durch abnehmbare Seitenstücke
- Rackeinbau mit 4 Höheneinheiten
- Scanner Ebene:
- 128 Steuerkanäle für 8 Scanner mit je 16 DMX-Kanälen
- 12 Pages je mit bis zu 8 Szenen programmierbar
- 8 Chaser je mit 99 Steps
- Geschwindigkeit und Fade Time programmierbar
- Patch Möglichkeit
- Joystick mit Fine-Modus und 4 Step Tasten
- Dimmer Ebene:
- 8 Kanäle für Dimfader mit 1 Masterfader
- 12 Pages je mit bis zu 6 Szenen programmierbar
- 6 Chaser je mit 99 Steps
- Geschwindigkeit, Tap-Sync und Audiofader
- Step Funktion
- Standby und Full-on
- Kann bis zu 136 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX
- Tischpultgehäuse

## Technische Daten:

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Stromversorgung:               | 230 V AC, 50 Hz                                 |
| Gesamtanschlusswert:           | 6,00 W                                          |
| Schutzart:                     | IP20                                            |
| DMX-Kanäle:                    | Ausgabe 136                                     |
| Ansteuerung:                   | DMX                                             |
| Farbe:                         | Schwarz                                         |
| Gehäusebauform:                | Tischpultgehäuse                                |
| Maße:                          | Breite: 21,5 cm<br>Tiefe: 6,4 cm<br>Höhe: 28 cm |
| Gewicht:                       | 3,30 kg                                         |
|                                | über mitgeliefertes 12 V DC, 600 mA Netzteil    |
| Anzahl Steuerkanäle:           | 136                                             |
| Musiksteuerung:                | über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse   |
| Audio-Eingangsbuchse:          | Klinke                                          |
| Audio-Eingangsempfindlichkeit: | 0,1-1 V                                         |
| DMX512-Ausgang:                | 3-pol XLR-Einbaukupplung mit Polungsschalter    |
| Freie Programme:               | 8 für Scannerebene und 6 für Dimmerebene        |
| Maße (L x B x H):              | 483 x 180 x 93 mm                               |
|                                | Rackeinbau mit 4 HE                             |
| Mindesteinbautiefe:            | 100 mm                                          |