

## OMNITRONIC PM-222 Mixer per DJ a 2 canali

Mixer per DJ a 2 canali

Art.n.: 10006819

GTIN: 4026397380392



### Features :

- 2 canali di ingresso con regolatore di preamplificazione (gain), regolazione del suono a 2 vie e commutazione phono/line
- Ingresso microfono DJ con regolatore di volume separato
- Anticipo (CUE) dei canali di ingresso tramite uscita cuffie regolabile, con regolatore cue-mix
- Crossfader intercambiabile per la dissolvenza tra i due canali
- Indicatore di livello a LED stereo a 6 cifre e regolatore master
- Uscite: master e record (RCA stereo)
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; installazione

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397380392

Peso : 2,35 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.17 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata: | 30,00 W                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:      | CL II                                                                                                                                                                  |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Preso rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza:   | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                          |
| Rapporto segnale-rumore:   | >70 dB                                                                                                                                                                 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distorsione armonica totale: | <0,025 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Impedenza:                   | Ingresso: microfono 47 kOhm<br>Ingresso: line 47 kOhm<br>Ingresso: phono 47 kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gain:                        | Ingresso: variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Interruttore sorgente, crossfader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LED di stato:                | Indicatore del livello master, power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Collegamenti:                | Ingresso: microfono via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso<br>Ingresso: line via 4 x RCA stereo<br>Ingresso: phono via 2 x RCA stereo<br>Uscita: Master via 1 x RCA stereo<br>Uscita: rec. via 1 x RCA stereo<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso                                                                                                  |
| Canali:                      | Canale di ingresso: 2 x Stereo with interruttore line-line-phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno<br><br>Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola, funzione cue mix<br><br>Uscita master: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola<br><br>Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola |
| Livello massimo:             | Uscita: Master +19 dBu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Struttura della custodia:    | Custodia per mixer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Misure:                      | Larghezza: 19 cm<br>Profondità: 26 cm<br>Altezza: 13,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso:                        | 2,00 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x mixer