

RELACART PM-320 Sistema in-ear 626-668 MHz

Sistema stereo in-ear con tecnologia Diversity, 626-668 MHz

Art.n.: 13055247

GTIN: 4026397718539



Prezzo di listino: 677.11 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The PM-320 is a wireless in-ear monitoring system delivering outstanding sound for live performances, theater and voice applications. Diversity technology guarantees optimum reception quality without interference or dropouts. The system can be operated in mono and stereo mode. The bodypack receiver is 100 g light and offers perfect wearing comfort.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718539

Peso : 2,40 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Features :

Sistema stereo in-ear con tecnologia Diversity, 626-668 MHz

- Trasmettitore e ricevitore disponibili anche singolarmente
- Adatto anche per l'uso come radiotrasmettitore audio a bassissima latenza

RELACART PM-320T Trasmettitore stereo In Ear 626-668 MHz

Trasmettitore radio stereo in-ear con frequenza di sincronizzazione (PLL)

- Trasmettitore radio stereo con 317 canali di preset e 5 canali gratuiti per il monitoraggio in-ear
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Modalità stereo o mono/mix
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
- 2 ingressi di linea tramite prese da incasso combinate simmetriche XLR/jack da 6,3 mm
- 2 uscite di loop
- Uscita cuffie regolabile

- Portata fino a 100m a vista
- Schermo OLED
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U

Dotazione della fornitura

- 1 x Trasmettitore, 1 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 3 x Staffa di montaggio, 8 x viti, 2 x cavi jack, 3 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

RELACART PM-320R Ricevitore tascabile in-ear 626-668 MHz

Ricevitore radio stereo in-ear con tecnologia Diversity

- Ricevitore tascabile stereo con 317 canali di preset e 5 canali gratuiti per il monitoraggio in-ear
- Robusto alloggiamento interamente in metallo con comandi soft-touch, adatto per l'uso in porte rigide
- Tecnologia Diversity per un'alta qualità di ricezione
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Modalità stereo o mono/mix
- Bilanciamento (sinistra, destra) regolabile
- Limitatore e aumento dell'altezza
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Portata fino a 100m a vista
- Fino a 5 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Peso:	1,62 kg
-------	---------

RELACART PM-320T Trasmettitore stereo In Ear 626-668 MHz

Tipo:	In-ear monitor
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	2 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	25 - 15000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorzione armonica totale:	<0,9 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 100m a vista
Banda di frequenza:	UHF 628 - 668 MHz
Intervallo di commutazione:	32 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Potenza di uscita RF:	30 mW (LO); 50 mW (HI)
Modulazione:	FM, Stereo
Selezione frequenza:	317 frequenze commutabili

	In 20 groups
Tipo di display:	Schermo OLED
Collegamenti:	Antenna via 1 x BNC (F) Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 20 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	1,51 kg

RELACART PM-320R Ricevitore tascabile in-ear 626-668 MHz

Tipo:	In-ear monitor
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	25 - 15000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,9 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 100m a vista
Banda di frequenza:	UHF 628 - 668 MHz
Diversity:	Antenna Diversity
Intervallo di commutazione:	32 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Sistema parallelo:	Massima 5 Trasmettitore
Modulazione:	FM, Stereo
Selezione frequenza:	317 frequenze commutabili In 20 groups
Tipo di display:	Schermo OLED
Schermo:	Indicatore del livello di carica , Frequenza , Canale
LED di stato:	Antenna A/B
Collegamenti:	Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
Materiale:	Alluminio
Misure:	Larghezza: 6,5 cm Profondità: 2,3 cm Altezza: 9 cm
Peso:	0,11 kg