

OMNITRONIC PM-222 Mixer per DJ a 2 canali

Mixer per DJ a 2 canali

Art.n.: 10006819

GTIN: 4026397380392



Prezzo di listino: 129.71 €

incl. 19% IVA

Features :

- 2 canali di ingresso con regolatore di preamplificazione (gain), regolazione del suono a 2 vie e commutazione phono/line
- Ingresso microfono DJ con regolatore di volume separato
- Anticipo (CUE) dei canali di ingresso tramite uscita cuffie regolabile, con regolatore cue-mix
- Crossfader intercambiabile per la dissolvenza tra i due canali
- Indicatore di livello a LED stereo a 6 cifre e regolatore master
- Uscite: master e record (RCA stereo)
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; installazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397380392

Peso : 2,35 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30,00 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Preso rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>70 dB

Distorsione armonica totale:	<0,025 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: microfono 47 kOhm Ingresso: line 47 kOhm Ingresso: phono 47 kOhm
Gain:	Ingresso: variabile
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, crossfader
LED di stato:	Indicatore del livello master, power
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: phono via 2 x RCA stereo Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Stereo with interruttore line-line-phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno Canale del microfono: 1 x Mono via jack, channel control via manopola, funzione cue mix Uscita master: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Livello massimo:	Uscita: Master +19 dBu
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 19 cm Profondità: 26 cm Altezza: 13,7 cm
Peso:	2,00 kg

Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x mixer