

OMNITRONIC PM-444USB 4-Channel DJ mixer

4-channel DJ mixer with USB interface

Art.n.: 10006823

GTIN: 4026397453423



Features :

- L'interfaccia audio USB integrata permette la registrazione e la riproduzione tramite computer (PC e Mac)
- Full duplex USB port allows simultaneous recording and playback
- 4 channels with gain control, 2-band equalizer, cue button and channel fader
- 1 DJ microphone channel with talkover selector and 2-band equalizer
- Anticipo di tutti i canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie stereo regolabile
- Replaceable crossfader for crossfading between input channels with assignment switches
- Canale master con controllo del volume e indicatore del livello LED stereo
- Outputs: master (stereo XLR/RCA), record (stereo RCA), headphones (6.3 mm jack)
- The device can be connected via USB to the PC
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U

Logistica

EAN / GTIN: 4026397453423

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25,00 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presse rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz

Rapporto segnale-rumore:	>60 dB
Impedenza:	Ingresso: microfono 1 kOhm Ingresso: line 1 kOhm Ingresso: phono 1 kOhm
Gain:	Ingresso: variabile
Controlli:	Selettore crossfader, crossfader, Interruttore sorgente, Interruttore di rete
LED di stato:	Power, CUE, Indicatore del livello master, Indicatore del livello del canale
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 5 x RCA stereo Ingresso: phono via 2 x RCA stereo Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x Versione da incasso USB B (F) Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line/phono via RCA, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ -30dB fino a12dB con 80Hz/12kHz, Regolatore del guadagno Canale di ingresso: 1 x Stereo with Interruttore line-line via RCA, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ -30dB fino a12dB con 80Hz/12kHz, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE Canale di ingresso: 1 x Stereo with interruttore line-USB via RCA o USB, channel control via Fader, regolatore a 2 bande EQ -30dB fino a12dB con 80Hz/12kHz, Regolatore del guadagno Canale del microfono: 1 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ -30dB fino a12dB con 70Hz/13kHz, funzione cue mix Uscita master: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola Uscita per auricolari: Stereo via jack, channel control via manopola
Collegamento USB:	USB 2.0, type B
PC connect:	Via USB
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 17,8 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	2,90 kg

Contenuto della confezione:

1 x mixer
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Cavo USB