

OMNITRONIC PM-202FX 2-Channel DJ Mixer with Filter, FX and Bluetooth

DJ mixer with Bluetooth connectivity, bipolar filter and 6 sound effects

Art.n.: 10006865

GTIN: 4026397731088



Features :

- Bluetooth signal routable to channel 1 and 2
- Canale microfono DJ con controllo del volume ed equalizzatore a 2 bande
- Filtro DJ LPF/HPF bipolare per canale
- Crossfader with adjustable curve and reverse function
- Canale master con controllo del volume e indicatore del livello LED stereo
- 4 ingressi line e 2 ingressi phono tramite prese RCA
- Uscita record aggiuntiva
- Anticipo di tutti i canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie stereo regolabile
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 15m
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397731088

Peso : 2,75 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: Massimo 8 W

Classe di protezione: CL II

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Filtro DJ:	Per canale: LPF/HPF bipolare,
DJ-FX:	Master: CHORUS, REVERB, DELAY, FLANGER Master: WHA, PHASE,
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	PM-202FX
Massima:	Bluetooth: fino a 15m
Attenuazione di diafonia:	>60 dB
Controlli:	Crossfader, Regolatore Crossfade Curve, interruttore crossfade reverse, Regolatore dei parametri FX, Interruttore di rete
LED di stato:	Power, Indicatore del livello master
Collegamenti:	Ingresso: line/phono via 2 x RCA stereo Ingresso: line via 2 x RCA stereo Ingresso: microfono via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ingresso: Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Ingresso: Collegamento di terra via 2 x terminale a vite Uscita: Master via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line-line/phono-Bluetooth via RCA, channel control via Fader da 60 mm, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE Canale del microfono: 1 x Mono via XLR, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ Uscita master: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola, Manopola di bilanciamento Uscita per auricolari: Stereo via jack, channel control via manopola, funzione cue mix Rec. Uscita: Stereo via RCA
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Lunghezza: 30,5 cm Larghezza: 19,0 cm Altezza: 11,0 cm
Peso:	2,18 kg
Lunghezza cavo:	2,10 m rimovibile

Contenuto della confezione:

1 x mixer
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Antenna
1 x cavo RCA
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità