

OMNITRONIC EM-260 Mixer per l'intrattenimento

Miscelatore linea microfono a 6 canali

Art.n.: 10007075

GTIN: 4026397179118



Descrizione :

OMNITRONIC Entertainment Mixer Series

The modern entertainment industry, especially hotels, bars or theme parks, requires very high standards in quality and features for sound devices.

The OMNITRONIC EM-series is especially designed for this industry and offers the highest flexibility and quality in very small mixer casings.

The EM-series offers a variety of connection possibilities and also convinces by an ergonomic design and easy use.

The special housing design and the state-of-the-art construction are further reasons which make the EM-series the first choice for installers.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397179118

Peso : 2,60 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.09 m

Features :

- 6 ingressi (3 x mic/line e 3 x line) per la miscelazione su 1 uscita stereo
- Ideale, ad esempio, per il karaoke, in cui i microfoni devono essere combinati con i CD
- 3 canali di ingresso mono microfono/line (XLR, sim.), commutabili
- 3 canali di ingresso di linea stereo (RCA)
- LED a clip per ogni canale del microfono
- Ogni ingresso del microfono con tensione virtuale commutabile (12 V)
- FX Send/Return con regolatore di livello FX
- Uscita master stereo (jack da 6,3 mm) con equalizzatore a 2 bande (bassi e alti) e regolatore di volume
- Uscita record stereo (RCA)
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; club/scuole di danza

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	5 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Tensione virtuale:	12 V DC
Colore della custodia:	Argento
Controlli:	Interruttore di tensione virtuale, Interruttore di rete, Regolatore di invio/ritorno FX
LED di stato:	Power, clip
Collegamenti:	Ingresso: mic/line via 3 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 3 x RCA stereo Ingresso: FX via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: Master via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: FX via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Canali:	Canale di ingresso: 3 x Stereo via RCA, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ 100Hz/10kHz Canale del microfono: 3 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR, channel control via manopola, 1 Send/AUX, Interruttore FX Routing Uscita master: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Livello massimo:	Ingresso: microfono +14 dB Ingresso: line +24 dB
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 12,3 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	2,20 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso