

OMNITRONIC EM-550B MK2 Mixer per l'intrattenimento

Mixer multifunzione per installazione a 5+2 canali, nero

Art.n.: 10007103

GTIN: 4026397714333



Features :

- 5 canali di ingresso con regolatore di preamplificazione incassato (gain) sul retro del dispositivo, LED di segnale e fader a canale scorrevole
- Anticipo dei canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie regolabile, con funzione cue mix/split
- 2 uscite master regolabili con EQ a 3 bande e indicatore di livello LED stereo a 10 cifre
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; club/scuole di danza

Logistica

EAN / GTIN: 4026397714333

Peso : 3,46 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	9 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>65 dB line/phono
Distorsione armonica totale:	Line/phono <0,02 % a 1 kHz
Gain:	Microfono 52 dB Line 19 dB

	Phono 54 dB
Colore della custodia:	Nero
Controlli:	Interruttore di rete, Talkover regolabile, Interruttore sorgente
LED di stato:	Segnale, Indicatore del livello master, Peak, Sorgente del canale; CUE, talkover, ON AIR, routing
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line/phono via 2 x RCA stereo Ingresso: line via 9 x RCA stereo Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Master via 2 x RCA stereo Uscita: Cuffie via 1 x Jack da 6,3 mm (sim.) Uscita: booth via RCA stereo Uscita: rec. via 2 x RCA stereo
Canali:	Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line-line/phono via RCA, channel control via Fader, , Regolatore del guadagno, Interruttore sorgente, Interruttore CUE Canale di ingresso: 3 x Stereo with Interruttore line-line via RCA, channel control via Fader, , Regolatore del guadagno, Interruttore sorgente, Interruttore CUE Canale del microfono: 2 x Mono via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola, regolatore a 3 bande EQ, Interruttore ON AIR, interruttore Talkover Uscita master: 2 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola, regolatore a 3 bande EQ Rec. Uscita: 2 x Stereo via RCA, Interruttore NO-MIC Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola, funzione cue mix split Uscita booth: 1 x Mono + Stereo via RCA, channel control via manopola Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 14,8 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	3,10 kg

Contenuto della confezione:

1 x mixer
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x cavo RCA