

OMNITRONIC LH-061 PRO Dual DI-Box passivo

Diffusore/Splitter DI passivo a 2 canali, nera

Art.n.: 10355061

GTIN: 4026397541762



Features :

- 2 ingressi di segnale a elevata impedenza tramite due prese jack da 6,3 mm
- 2 uscite XLR a bassa impedenza
- Converte 2 segnali di linea separati e asimmetrici (ad es. lettori CD, strumenti) in 2 segnali di uscita XLR simmetrici, per il collegamento a un mixer
- Attenuazione di ingresso commutabile: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- I cavi possono essere fatti passare sotto l'alloggiamento
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397541762

Peso : 0,66 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Intervallo di frequenza:	15 - 30000 Hz
Impedenza:	Ingresso: 50 kOhm Uscita: 600 Ohm
Attenuazione d'ingresso:	0 dB, -20 dB, -40 dB; commutabile
Controlli:	Interruttore Groundlift, Interruttore di sensibilità di ingresso
Collegamenti:	Ingresso: 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Link: 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso

Livello massimo:	Uscita: +6 dBu
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 13,3 cm Profondità: 11,5 cm Altezza: 5,4 cm
Peso:	0,61 kg

Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso
1 x Dispositivo