

OMNITRONIC LH-065 Cassa DI attiva

Diffusore DI a 1 canale, attiva

Art.n.: 10355065

GTIN: 4026397194913



Features :

- 1 ingresso di segnale a elevata impedenza e asimmetrico, a scelta XLR o jack da 6,3 mm
- 1 uscita XLR simmetrica a bassa impedenza
- Prese jack da 6,3 mm per loopare uno strumento
- Converte i segnali di linea asimmetrici (ad es. da strumenti) in segnali di uscita XLR simmetrici per il collegamento a un mixer
- Attenuazione di ingresso commutabile: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- I cavi possono essere fatti passare sotto l'alloggiamento
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397194913

Peso : 0,75 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Classe di protezione:	CL III
Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente
Intervallo di frequenza:	10 - 30000 Hz
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 470 kOhm Uscita: 600 Ohm
Attenuazione d'ingresso:	0 dB, -20 dB, -40 dB; commutabile
Colore della custodia:	Argento

Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Interruttore di sensibilità di ingresso
Collegamenti:	Ingresso: 1 x XLR a 3 poli Ingresso: 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Link: 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Livello massimo:	Uscita: +6 dBu
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 13 cm Altezza: 6 cm
Peso:	0,54 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Pila