

OMNITRONIC TRM-422 Rotary Mixer 4 canali

Mixer rotativo a 4 canali con isolatore di frequenza a 3 bande e sezione di filtro per DJ

Art.n.: 10355931

GTIN: 4026397676914



Features :

- Isolatore di frequenza master a 3 bande con i classici potenziometri rotativi ALPS (Blue Velvet RK27)
- La caratteristica kill consente la completa cancellazione di bassi, medi e alti
- Sezione del filtro con regolatore di risonanza e sweep per la modifica creativa delle bande di frequenza
- 4 canali di ingresso stereo con regolatore di guadagno, LED a clip, EQ a 3 bande e commutazione phono/line
- 2 canali di ingresso microfono con regolatore di guadagno, EQ a 2 bande e interruttore on-air
- Componenti di alta qualità garantiscono una lunga durata e ottime proprietà sonore
- Indicatore di livello a LED stereo a 16 cifre, commutabile tra uscita master e uscita booth
- Uscita booth con EQ a 2 bande separato e regolatore di volume
- Sezione PFL con indicatore di livello a LED stereo a 16 cifre, controllo del volume, controllo del bilanciamento PFL/Main e funzione cue mix/split
- Crossfader in tecnologia VCA con caratteristiche di dissolvenza regolabili
- 2 percorsi di effetto per il collegamento di dispositivi di effetto esterni
- Uscite dirette per applicazioni di timecode
- Uscite: master e booth (XLR/RCA S/D), Record (RCA S/D), Master Insert Send/Return (RCA S/D), FX in/out (jack stereo)
- Filtro DJ LPF, BPF, HPF assegnabile
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Homerecording e studi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397676914

Peso : 6,70 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	24 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz microfono 20 - 20000 Hz line 40 - 18000 Hz phono
Rapporto segnale-rumore:	>97,2 dB line >91,7 dB microfono
Distorsione armonica totale:	Line <0,04 % a 1 kHz Phono <0,13 % a 1 kHz Microfono <0,008 % a 1 kHz
Gain:	Microfono 44 dB Line -16,5 dB a +8,5 dB Phono -48,5 dB a +23,5 dB
Filtro DJ:	Assegnabile: LPF, BPF, HPF
Isolatore:	Master Gain:- ? bis +9 Low/mid 300 Hz, 18 db/oct , Butterworth Mid/high 4000 Hz, 18 db/oct , Butterworth
Colore della custodia:	Nero
Attenuazione di diafonia:	>-68 dB
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, crossfader, selettore crossfader, interruttore Crossfade Curve; funzione cue mix split, Regolazione del suono
LED di stato:	Power, Indicatore del livello master, clip, CUE
Collegamenti:	Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: line/phono via 4 x RCA stereo Ingresso: microfono via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: booth via 2 x XLR a 3 poli Uscita: booth via 1 x RCA stereo Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Master via 1 x RCA stereo Uscita: AUX sends via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: AUX returns via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Timecode via 4 x RCA stereo

Canali:	Canale di ingresso: 4 x Stereo with Interruttore line-line/phono via RCA, channel control via manopola rotante, regolatore a 3 bande EQ, Interruttore sorgente, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE, Interruttore FX Routing, selettore crossfader Canale del microfono: 2 x Mono via XLR, channel control via manopola, Interruttore ON AIR Uscita master: 2 x Stereo via XLR, channel control via manopola rotante, funzione cue mix split Uscita booth: 2 x Stereo via XLR, channel control via manopola rotante Rec. Uscita: 1 x Stereo via RCA Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola
Livello massimo:	Uscita: +18 dBu
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 28,5 cm Altezza: 10,5 cm
Peso:	5,99 kg

Contenuto della confezione:

1 x mixer
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x Staffa di montaggio
 6 x viti
 8 x cavo RCA
 1 x Manuale d'uso