

OMNITRONIC XDA-1204 amplificatore di classe D a 4 canali

Art.n.: 10451637

Amplificatore di sistema multicanale class D con alimentatore switching, 4 x 300 W RMS (4 Ohm), 4 x 180 W RMS (8 Ohm), 2 x 600 W RMS ponticellato (8 Ohm), 2 x 600 W RMS ponticellato (100 V)



Features :

- Peso e altezza compatti grazie all'alimentatore switching integrato
- 3 modalità di funzionamento regolabili (stereo, parallelo o ponte)
- Regolatore di livello per canale
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397615272

Peso : 3,88 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.13 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1440 W
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	4 x 300 W RMS (4 Ohm) 4 x 180 W RMS (8 Ohm) 2 x 600 W RMS ponticellato (8 Ohm) 2 x 600 W RMS ponticellato (100 V)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 8 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz

Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , non sim.
Gain:	31 dB/ 0,775 V
Colore della custodia:	Nero opaco
Commutazione:	Class D
Tempi di salita:	>20 V/μs
Fattore di smorzamento:	>300
Controlli:	Interruttore di rete, Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged), Controllo del volume per canale
Circuito di protezione:	Avvio graduale; surriscaldamento; sovraccarico; Cortocircuito; Tensione continua
LED di stato:	Power, Segnale, clip, bridged
Collegamenti:	Ingresso: line via 4 x XLR a 3 poli Uscita: line via 4 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 4 x Presa da incasso per altoparlanti (F) Uscita: Altoparlante via 4 x morsetto a vite Ingresso: line via 4 x morsetto a vite
Sensibilità di ingresso:	0,775 V
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 20,5 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	3,33 kg

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 6 x morsetto a vite
 4 x piede