

INTUSONIC PAA42+ Dual Output Stereo Media Preamplifier

Art.n.: 12604186

Preamplificatore 19" con lettore multimediale, DAB+, audio wireless, telecomando IR e opzione di controllo RS485

GTIN 5060502923523



Prezzo di listino: 458.15 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The INTUWORX PAA42+ is a media preamp/mixer which combines a 6-input stereo preamplifier with 2 microphone inputs and an internal media player. The microphone section features phantom power and high-pass filters, and allows automatic attenuation of the music signal (talkover/priority), making this unit a popular choice with fitness instructors. The internal media player offers USB replay, DAB+ and FM reception, LINKOUSTIC 5.0 wireless audio link and an IR remote control. The two master outputs with fire evacuation facilities can work mono or stereo, and the main output can be remotely controlled via RS485 with the optional VRE11 wall panel. The second output also offers the direct choice of selected inputs as sources, making it effectively a zone output. A dedicated priority line input for a chime or message player, as well as one of the stereo inputs being balanced for long cable runs, complete this unit.

Logistica

EAN / GTIN: 5060502923523

Peso : 3,90 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.10 m

Features :

- Controllabile via Telecomando IR; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Schermo LCD
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio: Installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	Massimo 12 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>102 dB
Distorsione armonica totale:	<0,015 % a 1 kHz
Attivazione:	Telecomando IR; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
Bluetooth:	Versione: 5,0
Nome del dispositivo Bluetooth:	LINKOUSTIC
Audioplayer:	USB + Bluetooth; DAB+; Radio FM
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Attenuazione di diafonia:	>63 dB
Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore volume, Talkover regolabile, interruttore di tensione virtuale
Collegamenti:	Ingresso: line via 3 x RCA stereo Ingresso: line via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.) Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.) Ingresso: microfono via morsetto a vite Uscita: Master via morsetto a vite Uscita: zone via morsetto a vite Uscita: rec. via RCA stereo Interruttore di silenziamento via morsetto a vite RS 485 via 1 x RJ-45 (F) versione da incasso Emergency via morsetto a vite Priority via morsetto a vite Antenna via 2 x SMA (F) versione da incasso
Formato musicale:	MP3, WAV; FLAC, APE
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB max. 64GB (FAT 32)
Collegamento USB:	USB 2.0, type B
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 25 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	3,35 kg

Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso
 1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x connettore
 4 x piede
 1 x Antenna
 1 x adattatore
 1 x telecomando
 1 x Pila