

## RELACART UR-260D 2-channel UHF System 522-554 MHz

Art.n.: 13055179

GTIN: 4026397696929



### Features :

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397696929

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

#### RELACART UR-260D 2-channel UHF Receiver 522-554 MHz

Ricevitore radio Diversity con DSP per la modellazione di microfoni e software per PC

- Ricevitore radio multifrequenza a 2 canali con processore a 24 bit per una qualità del suono di prima classe
- MagicEQ integrato consente una spettacolare modellazione dei microfoni portatili
- Sono disponibili 7 preset con microfoni noti (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) e 3 preset personalizzabili
- Feedback Killer integrato per la soppressione automatica del feedback e una qualità del suono cristallina con il massimo guadagno
- Elaborazione e gestione DSP tramite interfaccia Ethernet e software PC intuitivo
- Tecnologia Antenna Diversity per la massima qualità di ricezione
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Possibilità di collegamento in cascata di più ricevitori tramite cavo di rete
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Stabile custodia in metallo
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U

- Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
- Portata fino a 80m
- Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- The device can be connected via RJ-45 (F) versione da incasso to the PC in connection with RELACART Magic EQ software
- Custodia per mixer

**RELACART UH-222D Microphone 522-554 MHz**

Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL

- Microfono portatile dinamico con tecnologia UHF PLL
- Alloggiamento ergonomico in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
- Livello di guadagno alto/medio/basso regolabile
- Capsula M-022
- Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
- Direttività: Supercardioide
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 80m
- Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica

**Dati tecnici :**

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 2,96 kg |
|-------|---------|

**RELACART UR-260D 2-channel UHF Receiver 522-554 MHz**

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Ricevitore                                                                                                                                         |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                                                                                                           |
| Potenza totale installata:   | Massimo 9 W                                                                                                                                        |
| Classe di protezione:        | CL III                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali:            | 2                                                                                                                                                  |
| Intervallo di frequenza:     | 45 - 18000 Hz                                                                                                                                      |
| Rapporto segnale-rumore:     | >100 dB                                                                                                                                            |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz                                                                                                                                     |
| Connessione di rete:         | Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) versione da incasso                                                                                     |
| DSP:                         | Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit                                                                                                       |
| Massima:                     | Fino a 80m                                                                                                                                         |
| Banda di frequenza:          | UHF 522 - 554 MHz                                                                                                                                  |
| Diversity:                   | Antenna Diversity                                                                                                                                  |
| Intervallo di commutazione:  | 32 MHz                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilità della frequenza: | ± 0,0005 %                                                                                                                                      |
| Sistema parallelo:         | Massima 12 Trasmettitore                                                                                                                        |
| Modulazione:               | FM                                                                                                                                              |
| Selezione frequenza:       | 151 frequenze commutabili<br>In 10 groups with up to 18 preset frequencies each                                                                 |
| Tipo di display:           | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                         |
| Controlli:                 | Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Pulsanti di navigazione                                                                    |
| Collegamenti:              | Antenna via 2 x BNC (F) 8 V<br>Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Materiale:                 | Metallo                                                                                                                                         |
| Colore:                    | Nero                                                                                                                                            |
| PC connect:                | RELACART Magic EQ software via RJ-45 (F) versione da incasso                                                                                    |
| Struttura della custodia:  | Custodia per mixer<br>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U                                                                             |
| Misure:                    | Larghezza: 41 cm<br>Profondità: 26 cm<br>Altezza: 4,3 cm                                                                                        |
| Peso:                      | 2,40 kg                                                                                                                                         |

#### **RELACART UH-222D Microphone 522-554 MHz**

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Trasmettitore                                                                               |
| Alimentazione elettrica:     | 3V DC                                                                                       |
| Tipo di capsula:             | Dinamica                                                                                    |
| Direttività:                 | Supercardiode                                                                               |
| Pila:                        | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)                                                          |
| Intervallo di frequenza:     | 120 - 16000 Hz                                                                              |
| Sensibilità:                 | -53 dB                                                                                      |
| Pressione acustica massima:  | 145 dB                                                                                      |
| Massima:                     | Fino a 80m                                                                                  |
| Banda di frequenza:          | UHF 522 - 554 MHz                                                                           |
| Intervallo di commutazione:  | 32 MHz                                                                                      |
| Sistema parallelo:           | Massima 12 Trasmettitore                                                                    |
| Potenza di uscita RF:        | 10 mW (LO); 30 mV (HI)                                                                      |
| Modulazione:                 | FM                                                                                          |
| Selezione frequenza:         | 151 frequenze commutabili<br>In 10 groups with up to 18 preset frequencies each             |
| Tipo di display:             | Schermo OLED                                                                                |
| Visualizzazione sul display: | Indicatore del livello di carica , Frequenza , Gruppo , Canale; Mute                        |
| Controlli:                   | Interruttore di guadagno (high-mid-low), interruttore di potenza di trasmissione (high-low) |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale:    | Alluminio                                   |
| Misure:       | Lunghezza: 26 cm<br>Diametro: Ø 5,4 cm      |
| Peso:         | 0,28 kg                                     |

### **Contenuto della confezione:**

#### **1 x RELACART UR-260D 2-channel UHF Receiver 522-554 MHz**

1 x ricevitore  
2 x Antenna  
1 x alimentatore esterno  
1 x cavi jack  
2 x Staffa di montaggio  
6 x viti  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità

#### **2 x RELACART UH-222D Microphone 522-554 MHz**

1 x microfono  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità