

## RELACART HR-31S Ricevitore True Diversity a 1 canale

Ricevitore radio True Diversity con controllo PC

Art.n.: 13055200

GTIN: 4026397537000



**Prezzo di listino: 355.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

The HR-31S is a premium true diversity system in the UHF spectrum that can fully exploit its strengths, in particular in connection with the RWW software. The transmission takes place either in the professional switchable band 731-790 MHz or in the license-free range 823-832 MHz. The other features also convince: quick setup via infrared and an exceptionally long service life of the transmitter from up to 15 hours on just one set of batteries.

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397537000

Peso : 2,35 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.07 m

### Features :

- Ricevitore radio multifrequenza con tecnologia True Diversity per la massima qualità di ricezione
- Monitoraggio e gestione dei dati in tempo reale con il software per PC RWW
- 731-790 MHz (con registrazione obbligatoria in D) è bloccabile e offre 244 frequenze fisse (10 banchi di canali con un massimo di 25 canali ciascuno)
- 823-832 MHz (senza registrazione in D) offre 48 frequenze fisse (8 banchi di canali con un massimo di 7 canali ciascuno)
- 292 frequenze liberamente selezionabili con incrementi di 25 kHz all'interno della larghezza di banda di commutazione di 68 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Interfaccia seriale RS-485 per il collegamento a un computer utilizzando il convertitore USB/RS-485 U485 disponibile come accessorio
- Possibilità di collegamento in cascata di un massimo di 32 ricevitori tramite cavo di rete

- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 80m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 731 - 790 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- The device can be connected via RJ14 (F) versione da incasso to the PC in connection with RELACART RWW software and the dongle (opzionale)
- Custodia per mixer

## Dati tecnici :

|                              |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Ricevitore                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC                                                                                                                                                                             |
| Potenza totale installata:   | 3,8 W                                                                                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)                                                           |
| Numero di canali:            | 1                                                                                                                                                                                                            |
| Intervallo di frequenza:     | 45 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Rapporto segnale-rumore:     | >108 dB                                                                                                                                                                                                      |
| Distorsione armonica totale: | <0,6 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                               |
| Massima:                     | Fino a 80m a vista                                                                                                                                                                                           |
| Banda di frequenza:          | UHF 823 - 832 MHz; UHF 731 - 790 MHz                                                                                                                                                                         |
| Diversity:                   | True Diversity                                                                                                                                                                                               |
| Intervallo di commutazione:  | 68 MHz                                                                                                                                                                                                       |
| Stabilità della frequenza:   | ± 0,005 %                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema parallelo:           | Massima 12 Trasmettitore                                                                                                                                                                                     |
| Modulazione:                 | FM                                                                                                                                                                                                           |
| Selezione frequenza:         | 292 frequenze commutabili<br>In 10 groups with up to 25 preset frequencies each e<br>In 8 groups with up to 7 preset frequencies each                                                                        |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                                                                                      |
| Visualizzazione sul display: | Indicatore del livello di carica , Antenna A/B ,<br>Potenza del segnale RF , Livello audio AF;<br>Frequenza , Canale , Mute                                                                                  |
| Controlli:                   | Menu, Pulsanti di navigazione, Interruttore Groundlift                                                                                                                                                       |
| Collegamenti:                | Antenna via 2 x BNC (F) 8 V<br>Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Uscita: line via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso<br>Link: 2 x RJ14 (F) versione da incasso |
| Interruttore:                | Interruttori di accensione/spegnimento                                                                                                                                                                       |
| Materiale:                   | Metallo                                                                                                                                                                                                      |

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Colore:                   | Nero                                                                              |
| PC connect:               | RELACART RWW software with dongle<br>(opzionale) via RJ14 (F) versione da incasso |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer<br>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U               |
| Misure:                   | Larghezza: 20 cm<br>Profondità: 26 cm<br>Altezza: 4,3 cm                          |
| Peso:                     | 2,05 kg                                                                           |

### Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
 2 x Antenna  
 1 x alimentatore esterno  
 1 x cavi jack  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità  
 1 x borsa  
 3 x Staffa di montaggio  
 10 x viti