

## RELACART UD-1 UHF Microfono a collo di cigno per WAM-402

Microfono a collo di cigno UHF per modello WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Art.n.: 13055227

GTIN: 4026397650662



### Features :

- Microfono a collo di cigno UHF con tecnologia PLL
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Regolatore di guadagno e interruttore low-cut
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 60m
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Fino a 8 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397650662

Peso : 1,30 kg

Lunghezza : 0.12 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.45 m

### Dati tecnici :

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Tipo:                    | Microfono a collo di cigno         |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC                              |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile         |
| Tipo di capsula:         | Condensatore                       |
| Pila:                    | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Low cut:                 | 120Hz, commutabile                 |
| Gain:                    | Ingresso: $\pm 10$ dB              |

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Massima:                     | Fino a 60m                                                                     |
| Banda di frequenza:          | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                           |
| Intervallo di commutazione:  | 11 MHz                                                                         |
| Stabilità della frequenza:   | ± 0,0005 %                                                                     |
| Sistema parallelo:           | Massima 8 Trasmettitore                                                        |
| Potenza di uscita RF:        | 10 mW                                                                          |
| Modulazione:                 | FM                                                                             |
| Selezione frequenza:         | 90 frequenze commutabili<br>In 10 groups with up to 10 preset frequencies each |
| Tipo di display:             | Schermo LCD                                                                    |
| Visualizzazione sul display: | Indicatore del livello di carica , Frequenza , Canale                          |
| Controlli:                   | Interruttore di potenza di trasmissione (high-low)                             |
| Collegamenti:                | Ingresso: microfono via XLR (F) a 3 poli versione da incasso                   |
| Interruttore:                | Interruttori di accensione/spegnimento;<br>Interruttore low-cut                |
| Materiale:                   | Metallo                                                                        |
| Colore:                      | Nero                                                                           |
| Misure:                      | Larghezza: 11,5 cm<br>Profondità: 14 cm<br>Altezza: 48,5 cm                    |
| Peso:                        | 0,83 kg                                                                        |

### Contenuto della confezione:

1 x microfono  
 1 x paravento  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità