

## PSSO PXS TWO 2-channel True Diversity Receiver 470-510 MHz

License-free true diversity wireless receiver with auto scan, 3-band EQ & TFT color displays

Art.n.: 13063503

GTIN: 4026397743999



### Features :

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- Adatto per grandi impianti multicanale
- Impostazione automatica della frequenza
- Spectrum analysis to identify interference frequencies
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Portata fino a 200m
- Fino a 54 trasmettitori in 4 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo TFT
- Indicatore del livello di carica

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397743999

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.07 m

### Dati tecnici :

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Tipo:                      | Ricevitore                               |
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1500 mA |
| Potenza totale installata: | 6 W                                      |
| Classe di protezione:      | CL III                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)                                                                        |
| Numero di canali:            | 2                                                                                                                                                                                                     |
| Intervallo di frequenza:     | 30 - 19000 Hz                                                                                                                                                                                         |
| Rapporto segnale-rumore:     | >112 dB                                                                                                                                                                                               |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                        |
| Massima:                     | Fino a 200m                                                                                                                                                                                           |
| Banda di frequenza:          | UHF 470 - 510 MHz                                                                                                                                                                                     |
| Diversity:                   | True Diversity                                                                                                                                                                                        |
| Intervallo di commutazione:  | 40 MHz                                                                                                                                                                                                |
| Stabilità della frequenza:   | ± 0,001 %                                                                                                                                                                                             |
| Sistema parallelo:           | Massima 54 Trasmettitore in 4 bande                                                                                                                                                                   |
| Selezione frequenza:         | Frequenze scansionabili automaticamente                                                                                                                                                               |
| Colore della custodia:       | Nero                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo TFT                                                                                                                                                                               |
| Visualizzazione sul display: | Frequenza , Gruppo , Canale , Indicatore del livello di carica; Potenza del segnale RF , Livello audio AF , Antenna A/B , Mute                                                                        |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Encoder, Exit, sync tasto                                                                                                                                                       |
| LED di stato:                | Power                                                                                                                                                                                                 |
| Collegamenti:                | Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) 11,54 V<br>Uscita: Antenna via 2 x BNC (F)<br>Uscita: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br>Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Equalizzatore:               | Regolatore a 3 bande                                                                                                                                                                                  |
| Collegamento USB:            | 2 x type C                                                                                                                                                                                            |
| Materiale:                   | Metallo                                                                                                                                                                                               |
| Dimensioni di installazione: | 27 cm x                                                                                                                                                                                               |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U                                                                                                                                                                   |
| Misure:                      | Larghezza: 48,1 cm<br>Profondità: 27 cm<br>Altezza: 4,5 cm                                                                                                                                            |
| Peso:                        | 2,88 kg                                                                                                                                                                                               |
| Misure:                      | Lunghezza: 100 cm                                                                                                                                                                                     |

## Contenuto della confezione:

1 x ricevitore  
 2 x Antenna  
 1 x alimentatore esterno  
 2 x Cavo USB  
 2 x cavi jack  
 2 x Cavi BNC  
 4 x piede  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità