



Features :

Logistica

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Uplight ad alta luminosità con 4 x LED 4in1 da 8 W e ricetrasmettitore QuickDMX

- Ricetrasmettitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9,5h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 22°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso

- Possibilità di utilizzo: Verticale

EUROLITE SB-4 Soft Bag M

Black soft bag for up to four devices (AKKU UP-4/TL-3 TCL)

- Practical transport bag offers enough space for several lighting effects and accessories
- Large interior, four times divisible and adaptable with foam dividers and pads
- Suitable e.g. for 4 x AKKU UP-4 Spot, 4 x TL-3 TCL Trusslight (41700500) or 3 x AKKU UP-4 Spot QuickDMX (41700540)
- Interior upholstery helps securing and safeguarding the fixtures during transportation
- External pocket stores accessories like cables, clamps, lamps and tape
- Made of easy-care nylon
- Carrying handles

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dati tecnici :

Peso:	15,02 kg
-------	----------

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)

Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	22°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	22°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra
Misure:	Larghezza: 16,7 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 18,8 cm
Peso:	3,59 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

EUROLITE SB-4 Soft Bag M

Carico massimo:	25 kg
Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Dimensioni vano:	14 cm x 14 cm x 19 cm
Dimensioni interne:	29 cm x 29 cm x 19 cm
Misure:	Larghezza: 30 cm Profondità: 33 cm Altezza: 20 cm
Peso:	0,51 kg

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)
Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m

Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila

1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x alimentatore esterno
 1 x Cavo USB