

EUROLITE Set 4x AKKU UP-1 + SB-4 soft bag + radiotrasmettitore QuickDMX[®] Art.n.: 20000267

4 uplight LED con soft bag nera e trasmettitore radio DMX compatto

GTIN: 4026397594744



Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
- Lente frontale intercambiabile per angoli di irradiazione di 9° o 15°
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Colori preimpostato; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- <p>EUROLITE SB-4 Soft bag L

Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397594744

Peso : 10,60 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio
- Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz**
- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dati tecnici :

Peso:	9,51 kg
-------	---------

EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex spot QuickDMX

Potenza totale installata:	15 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 6h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´ J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°

	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18° 30°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 12 cm Profondità: 12 cm Altezza: 14,2 cm
Peso:	2,21 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 8,4V 3000 mA
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

EUROLITE SB-4 Soft bag L

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon
Colore:	Nero, impermeabile
Dimensioni vano:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimensioni interne:	32 cm x 32 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 32 cm Profondità: 41 cm Altezza: 20 cm
Peso:	0,52 kg

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)
Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex spot QuickDMX

1 x Proiettori
1 x alimentatore esterno
1 x telecomando
2 x Pila
1 x Lente
1 x staffa omega
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

1 x EUROLITE SB-4 Soft bag L

1 x borsa

1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x alimentatore esterno
1 x Cavo USB