

RELACART Set UR-260D Dynamic Handmic

True diversity wireless receiver (DSP and PC software) with 2 hand-held mics

Art.n.: 20000346

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Ricevitore radio multifrequenza a 2 canali con processore a 24 bit per una qualità del suono di prima classe
- MagicEQ integrato consente una spettacolare modellazione dei microfoni portatili
- Sono disponibili 7 preset con microfoni noti (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) e 3 preset personalizzabili
- Feedback Killer integrato per la soppressione automatica del feedback e una qualità del suono cristallina con il massimo guadagno
- Elaborazione e gestione DSP tramite interfaccia Ethernet e software PC intuitivo
- Tecnologia Antenna Diversity per la massima qualità di ricezione
- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Possibilità di collegamento in cascata di più ricevitori tramite cavo di rete
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Stabile custodia in metallo
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Logistica

- Multicolore Schermo LCD
 - The device can be connected via RJ-45 (F) versione da incasso to the PC in connection with RELACART Magic EQ software
 - Custodia per mixer
 - <p>RELACART UH-222D Microfono 823-832 + 863-865 MHz
- Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL**
- Microfono portatile dinamico con tecnologia UHF PLL
 - Alloggiamento ergonomico in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
 - 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
 - Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
 - Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
 - Livello di guadagno alto/medio/basso regolabile
 - Capsula M-022
 - Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
 - Direttività: Supercardiode
 - Portata fino a 80m
 - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
 - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - Schermo OLED
 - Indicatore del livello di carica

Dati tecnici :

Peso:	3,07 kg
-------	---------

RELACART UR-260D Ricevitore a 2 canali UHF 823-832 + 863-865 MHz

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	Massimo 9 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	45 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) versione da incasso
DSP:	Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
Massima:	Fino a 80m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Diversity:	Antenna Diversity
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Sistema parallelo:	Massima 9 Trasmettitore

Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Pulsanti di navigazione
Collegamenti:	Antenna via 2 x BNC (F) 8 V Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
PC connect:	RELACART Magic EQ software via RJ-45 (F) versione da incasso
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 26 cm Altezza: 4,3 cm
Peso:	2,50 kg

RELACART UH-222D Microfono 823-832 + 863-865 MHz

Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Supercardiode
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	120 - 16000 Hz
Sensibilità:	-53 dB
Pressione acustica massima:	145 dB
Massima:	Fino a 80m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Potenza di uscita RF:	5 mW (LO); 10 mW (HI)
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Schermo OLED
Visualizzazione sul display:	Indicatore del livello di carica , Frequenza , Gruppo , Canale; Mute
Controlli:	Interruttore di guadagno (high-mid-low), interruttore di potenza di trasmissione (high-low)
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 26 cm

Diametro: Ø 5,4 cm

Peso: 0,28 kg

Contenuto della confezione:

1 x RELACART UR-260D Ricevitore a 2 canali UHF 823-832 + 863-865 MHz

1 x ricevitore
2 x Antenna
1 x alimentatore esterno
1 x cavi jack
2 x Staffa di montaggio
6 x viti
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

2 x RELACART UH-222D Microfono 823-832 + 863-865 MHz

1 x microfono
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità