

## EUROLITE Set 2x KLS-180 + Color Chief + QuickDMX Transmitter + 2x Receiver: 20000487

Compact light set with 2x KLS 180, DMX lighting desk, transmitter and 2x receiver

GTIN:



### Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Leggero e compatto
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 8; 21 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con Staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

#### Proiettori

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)<BR>4 Spot controllabili singolarmente

#### barra

- 4 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)<BR> LED controllabili singolarmente
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

#### Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED

- Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce

### Logistica

- Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
- Veloce e facile da programmare
- Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
- 8 effetti di colore selezionabili direttamente
- Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
- Selezione e simulazione della ruota dei colori
- 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Può inviare fino a 240 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
- Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio
- Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz**
- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- <p>EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power
- Compact wireless DMX receiver 2.4 GHz, phantom powered**
- User-friendly 5-pin XLR adapter(female) with swivel antenna
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

## Dati tecnici :

---

Peso: 12,28 kg

---

## EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte

|                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Potenza totale installata:                      | 80 W                                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)       |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                             |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,5 - 20 Hz                                                                                                                                                  |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 8; 21                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                         |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                         |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                          |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                             |
| PWM frequency:                                  | 9000 Hz                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 9°                                                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 9°                                                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 18°                                                                                                                                                          |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                         |
| Sistema di registrazione:                       | Ø 35mm<br>1x Staffa di montaggio                                                                                                                             |
| Tipo di display:                                | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                               |
| Materiale:                                      | Metallo; Plastica                                                                                                                                            |
| Misure:                                         | Larghezza: 60,5 cm<br>Profondità: 14 cm<br>Altezza: 23 cm                                                                                                    |
| Peso:                                           | 4,85 kg                                                                                                                                                      |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                     |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                    | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                      |
| Tipo di LED:                                    | 4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)                                                                                                                          |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm                                                                                                                                          |
| Materiale:                                      | Metallo, 2 mm                                                                                                                                                |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                         |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                      |

## EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

|                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 800 mA                                                                                                             |
| Potenza totale installata:              | 7,2 W                                                                                                                                              |
| Classe di protezione:                   | CL III                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Programmi:                              | Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s                                                                                           |
| Canali DMX:                             | Uscita 240                                                                                                                                         |
| Uscita DMX:                             | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                           |
| Attivazione:                            | DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono                                                  |
| Colore della custodia:                  | Nero                                                                                                                                               |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB (FAT 32)                                                                                                                            |
| Collegamento USB:                       | Type A                                                                                                                                             |
| Colore:                                 | Nero                                                                                                                                               |
| PC connect:                             | , Firmware aggiornabile                                                                                                                            |
| Struttura della custodia:               | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U<br>Custodia per mixer                                                                                          |
| Misure:                                 | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 13,35 cm<br>Altezza: 8,5 cm                                                                                      |
| Peso:                                   | 2,25 kg                                                                                                                                            |
| Classificazione del rumore:             | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                           |

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX:                | Uscita 512                                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR a 3 poli (M)                                                                                                                                       |
| Attivazione:               | QuickDMX; DMX; plug and play                                                                                                                               |
| Massima:                   | Fino a 400m                                                                                                                                                |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                                                                                                                                    |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore                                                                                                                                    |
| Potenza di uscita RF:      | 19 dBm                                                                                                                                                     |
| Modulazione:               | GFSK                                                                                                                                                       |
| Colore:                    | Argento                                                                                                                                                    |
| Misure:                    | Lunghezza: 21,2 cm<br>Diametro: Ø 1,8 cm                                                                                                                   |
| Peso:                      | 0,15 kg                                                                                                                                                    |

**EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power**

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 5V DC                                                                |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite 5-pin XLR (W) connector |
| Canali DMX:                | Ingresso 512                                                         |
| Uscita DMX:                | 1 x XLR (F) a 5 poli                                                 |
| Attivazione:               | DMX; QuickDMX; plug and play                                         |
| Massima:                   | Fino a 400m                                                          |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                                              |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore                                              |
| Modulazione:               | GFSK                                                                 |
| Colore:                    | Argento                                                              |
| Misure:                    | Lunghezza: 21,2 cm<br>Diametro: Ø 1,8 cm                             |
| Peso:                      | 0,10 kg                                                              |

**Contenuto della confezione:****2 x EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte**

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x borsa  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x Manuale d'uso

**1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

1 x Controller  
1 x Manuale d'uso  
1 x alimentatore esterno

**1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x alimentatore esterno  
1 x Cavo USB

**2 x EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità