

## EUROLITE Set QuickDMX 1x Trasmettitore + 4x Ricevitore

Trasmettitore radio DMX compatto con 4 ricevitori radio DMX compatti

Art.n.: 20000646

GTIN: 4026397009774



**Prezzo di listino: 391.51 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
  - Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
  - Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
  - È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
  - Indicatore di funzione a LED
  - Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
  - Può inviare fino a 512 canali DMX
  - Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
  - Portata fino a 400m
  - Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
  - <p>EUROLITE QuickDMX Ricevitore radio
- Ricevitore radio DMX compatto 2,4 GHz**
- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (femmina) con antenna girevole
  - Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
  - Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
  - È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
  - Indicatore di funzione a LED
  - Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
  - Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
  - Controllabile via QuickDMX; plug and play

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397009774

Peso : 1,20 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dati tecnici :

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 0,79 kg |
|-------|---------|

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX:                | Uscita 512                                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR a 3 poli (M)                                                                                                                                       |
| Attivazione:               | QuickDMX; DMX; plug and play                                                                                                                               |
| Massima:                   | Fino a 400m                                                                                                                                                |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                                                                                                                                    |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore                                                                                                                                    |
| Potenza di uscita RF:      | 19 dBm                                                                                                                                                     |
| Modulazione:               | GFSK                                                                                                                                                       |
| Colore:                    | Argento                                                                                                                                                    |
| Misure:                    | Lunghezza: 21,2 cm<br>Diametro: Ø 1,8 cm                                                                                                                   |
| Peso:                      | 0,15 kg                                                                                                                                                    |

EUROLITE QuickDMX Ricevitore radio

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX:                | Ingresso 512                                                                                                                                               |
| Uscita DMX:                | XLR a 3 poli (F)                                                                                                                                           |
| Attivazione:               | QuickDMX; plug and play                                                                                                                                    |
| Massima:                   | Fino a 400m                                                                                                                                                |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                                                                                                                                    |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore                                                                                                                                    |
| Potenza di uscita RF:      | 19 dBm                                                                                                                                                     |
| Modulazione:               | GFSK                                                                                                                                                       |
| Colore:                    | Argento                                                                                                                                                    |
| Misure:                    | Lunghezza: 21,2 cm                                                                                                                                         |

Diametro: Ø 1,8 cm

Peso: 0,16 kg

---

### **Contenuto della confezione:**

---

#### **1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x alimentatore esterno  
1 x Cavo USB

#### **4 x EUROLITE QuickDMX Ricevitore radio**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x alimentatore esterno  
1 x Cavo USB