

**PSSO Set WISE TWO + 2x conf. Radiomicrofono 823-832/863-865MHz**

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con 2 radiomicrofoni a condensatore

**Art.n.: 20000785**

GTIN: 4026397685602

**Features :**

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
  - Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
  - Adatto per grandi impianti multicanale
  - 45 canali di preset in 5 gruppi di canali
  - ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
  - Impostazione automatica della frequenza
  - La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
  - Jog dial multifunzionale per la guida del menu
  - La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
  - Commutazione mic/line
  - 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
  - 2 ricevitori azionabili tramite un alimentatore
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
  - Portata fino a 60m a vista
  - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
  - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
  - Fino a 26 trasmettitori in 3 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
  - Multicolore Schermo LCD
  - Firmware aggiornabile
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; centri sportivipalestre; Concerti/FOH's
  - <p>PSSO WISE Condenser Wireless Microphone 823-832/863-865MHz
- Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL**
- Microfono portatile a condensatore con tecnologia UHF PLL
  - Alloggiamento in alluminio robusto ed ergonomico

**Logistica**

EAN / GTIN: 4026397685602

Peso : 3,55 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Nome utente e colore di visualizzazione modificabili
- Potenza di uscita RF commutabile
- Livello di guadagno regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Direttività: Supercardioide
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Multicolore Schermo LCD

## Dati tecnici :

Peso: 3,74 kg

### PSSO WISE TWO 2-Channel True Diversity Receiver 823-832/863-865MHz

|                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Ricevitore                                                                                                                                                                                          |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12-15V DC 1500 mA                                                                                                                                                         |
| Potenza totale installata:   | 8 W                                                                                                                                                                                                 |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)                                                  |
| Numero di canali:            | 2                                                                                                                                                                                                   |
| Intervallo di frequenza:     | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                       |
| Rapporto segnale-rumore:     | >96 dB                                                                                                                                                                                              |
| Distorsione armonica totale: | <0,1 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                      |
| Gain:                        | Microfono -32 dB a +4 dB<br>Uscita: -32 dB a +4 dB                                                                                                                                                  |
| Massima:                     | Fino a 60m a vista                                                                                                                                                                                  |
| Banda di frequenza:          | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                                                                                                                                                |
| Diversity:                   | True Diversity                                                                                                                                                                                      |
| Sistema parallelo:           | Massima 26 Trasmettitore in 3 bande                                                                                                                                                                 |
| Modulazione:                 | FM                                                                                                                                                                                                  |
| Selezione frequenza:         | 45 frequenze commutabili<br>In 5 groups<br>Frequenze scansionabili automaticamente                                                                                                                  |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                                                                             |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Encoder                                                                                                                                        |
| Collegamenti:                | Antenna via 2 x BNC (F) 12-15 V<br>Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso<br>Uscita: mic/line via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: mic/line via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso |

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                           | Uscita: per collegamento a cascata via 2 x BNC (F)                       |
| Canali:                   | Canale del microfono: 2 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack |
| Interruttore:             | Interruttore low-cut                                                     |
| Materiale:                | Metallo                                                                  |
| Colore:                   | Nero                                                                     |
| PC connect:               | , Firmware aggiornabile                                                  |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U                                      |
| Misure:                   | Larghezza: 48 cm<br>Profondità: 27 cm<br>Altezza: 4,3 cm                 |
| Peso:                     | 2,91 kg                                                                  |

#### PSSO WISE Condenser Wireless Microphone 823-832/863-865MHz

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo:                    | Trasmettitore                               |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC                                       |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile                  |
| Tipo di capsula:         | Condensatore                                |
| Direttività:             | Supercardioidi                              |
| Pila:                    | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)          |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz                               |
| Gain:                    | -32 dB a +4 dB                              |
| Massima:                 | Fino a 60m a vista                          |
| Banda di frequenza:      | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz        |
| Potenza di uscita RF:    | 50 mW (HI); 10 mW (LO)                      |
| Modulazione:             | FM                                          |
| Selezione frequenza:     | Frequenze commutabili                       |
| Tipo di display:         | Multicolore Schermo LCD                     |
| Controlli:               | Menu, Pulsanti di navigazione               |
| Codice colore:           | Indicatore di colore e nome regolabili      |
| Interruttore:            | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale:               | Alluminio                                   |
| Misure:                  | Lunghezza: 26,5 cm<br>Diametro: Ø 5,2 cm    |
| Peso:                    | 0,42 kg                                     |

#### Contenuto della confezione:

##### 1 x PSSO WISE TWO 2-Channel True Diversity Receiver 823-832/863-865MHz

- 1 x ricevitore
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 3 x Antenna
- 2 x Cavi BNC
- 1 x cavi jack
- 1 x cavi adattatori
- 4 x piede
- 2 x Supporto
- 2 x paravento

1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità  
4 x Pila

**2 x PSSO WISE Condenser Wireless Microphone 823-832/863-865MHz**

1 x microfono  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità