

## RELACART Set Bodypack UR-222S con cuffie HM-600S

Art.n.: 20000938

GTIN: 4026397710922



### Features :

#### RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

Ricevitore radio multifrequenza con tecnologia Diversity per la massima qualità di ricezione

- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- Custodia per mixer

#### RELACART UT-222 Bodypack con cuffie HM-600S

Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL, 823-832 + 863-865 MHz

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397710922

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Robusto alloggiamento in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Guadagno in ingresso regolabile
- Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

- Trasmettitore**
  - Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
  - Portata fino a 80m
  - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
  - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
  - Schermo OLED
- microfono**
  - Direttività: Di forma sferica
  - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 2,17 kg |
|-------|---------|

RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Ricevitore                                                                                                                                         |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                                                                                                           |
| Potenza totale installata:   | 3 W                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali:            | 1                                                                                                                                                  |
| Intervallo di frequenza:     | 45 - 18000 Hz                                                                                                                                      |
| Rapporto segnale-rumore:     | >105 dB                                                                                                                                            |
| Distorsione armonica totale: | <0,7 % a 1 kHz                                                                                                                                     |
| Massima:                     | Fino a 80m                                                                                                                                         |
| Banda di frequenza:          | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz                                                                                                               |
| Diversity:                   | Antenna Diversity                                                                                                                                  |
| Intervallo di commutazione:  | 11 MHz                                                                                                                                             |
| Stabilità della frequenza:   | ± 0,005 %                                                                                                                                          |
| Sistema parallelo:           | Massima 9 Trasmettitore                                                                                                                            |
| Modulazione:                 | FM                                                                                                                                                 |
| Selezione frequenza:         | 90 frequenze commutabili<br>In 10 groups with up to 10 preset frequencies each                                                                     |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                            |

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visualizzazione sul display: | Indicatore del livello di carica , Antenna A/B ,<br>Potenza del segnale RF , Livello audio AF;<br>Frequenza                                                |
| Controlli:                   | Interruttore Groundlift, Menu, Pulsanti di<br>navigazione                                                                                                  |
| Collegamenti:                | Antenna via 2 x BNC (F) 8 V<br>Uscita: microfono via 1 x XLR (M) a 3 poli<br>versione da incasso<br>Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non<br>sim.) |
| Interruttore:                | Interruttori di accensione/spegnimento                                                                                                                     |
| Materiale:                   | Metallo                                                                                                                                                    |
| Colore:                      | Nero                                                                                                                                                       |
| Struttura della custodia:    | Custodia per mixer<br>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U                                                                                        |
| Misure:                      | Larghezza: 20 cm<br>Profondità: 26 cm<br>Altezza: 4,4 cm                                                                                                   |
| Peso:                        | 1,95 kg                                                                                                                                                    |

#### **RELACART UT-222 Bodypack con cuffie HM-600S**

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema parallelo:          | Massima 9 Trasmettitore                                                                |
| Peso:                       | 0,21 kg                                                                                |
| Tipo:                       | Trasmettitore tascabile con microfono                                                  |
| Alimentazione elettrica:    | 3V DC                                                                                  |
| Allacciamento elettrico:    | Pila/Batteria ricaricabile                                                             |
| Pila:                       | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)                                                     |
| Gain:                       | 0 dB<br>-6 dB<br>-12 dB                                                                |
| Massima:                    | Fino a 80m                                                                             |
| Banda di frequenza:         | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                                   |
| Intervallo di commutazione: | 11 MHz                                                                                 |
| Potenza di uscita RF:       | UHF 823 - 832 MHz: 10 mW (LO); 40 mW (HI);<br>UHF 863 - 865 MHz: 5 mW (LO); 10 mW (HI) |
| Modulazione:                | FM                                                                                     |
| Selezione frequenza:        | 90 frequenze commutabili<br>In 10 groups with up to 10 preset frequencies<br>each      |
| Tipo di display:            | Schermo OLED                                                                           |
| Controlli:                  | Interruttore di potenza di trasmissione (high-low)                                     |
| Collegamenti:               | Uscita: Mini XLR (M) versione da incasso a 4 poli                                      |
| Interruttore:               | Interruttori di accensione/spegnimento/muto                                            |
| Materiale:                  | Alluminio                                                                              |
| Colore:                     | Nero                                                                                   |
| Misure:                     | Larghezza: 6,6 cm<br>Profondità: 2,3 cm<br>Altezza: 8,4 cm                             |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Peso:                    | 0,174 kg                              |
| Tipo:                    | Microfono ad archetto                 |
| Alimentazione elettrica: | 2-10V DC                              |
| Lunghezza cavo:          | 1,2 m                                 |
| Tipo di capsula:         | Condensatore<br>Misure: Ø 5 mm x 6 mm |
| Direttività:             | Di forma sferica                      |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz                         |
| Sensibilità:             | -47 dB                                |
| Impedenza:               | 1800 Ohm                              |
| Tipo connettore:         | Mini-XLR (F) a 4 poli                 |
| Colore:                  | Color pelle                           |
| Peso:                    | 0,028 kg                              |

## Contenuto della confezione:

### 1 x RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

1 x ricevitore  
 1 x alimentatore esterno  
 2 x Antenna  
 1 x cavi jack  
 3 x Staffa di montaggio  
 8 x viti  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità  
 1 x borsa

### 1 x RELACART UT-222 Bodypack con cuffie HM-600S

1 x Trasmettitore  
 1 x microfono  
 1 x paravento  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità