

RELACART Set UR-260D Bodypack with HM-600S Headset and Lavalier

Art.n.: 20000941

GTIN: 4026397710953



L'articolo non è più disponibile.

Features :

RELACART UR-260D Ricevitore a 2 canali UHF 823-832 + 863-865 MHz

Ricevitore radio Diversity con DSP per la modellazione di microfoni e software per PC

- Ricevitore radio multifrequenza a 2 canali con processore a 24 bit per una qualità del suono di prima classe
- MagicEQ integrato consente una spettacolare modellazione dei microfoni portatili
- Sono disponibili 7 preset con microfoni noti (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) e 3 preset personalizzabili
- Feedback Killer integrato per la soppressione automatica del feedback e una qualità del suono cristallina con il massimo guadagno
- Elaborazione e gestione DSP tramite interfaccia Ethernet e software PC intuitivo
- Tecnologia Antenna Diversity per la massima qualità di ricezione
- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Possibilità di collegamento in cascata di più ricevitori tramite cavo di rete
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D

Logistica

EAN / GTIN: 4026397710953

Peso : 4,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Stabile custodia in metallo
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- The device can be connected via RJ-45 (F) versione da incasso to the PC in connection with RELACART Magic EQ software
- Custodia per mixer

RELACART UT-222 Bodypack con cuffie HM-600S

Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL, 823-832 + 863-865 MHz

- Robusto alloggiamento in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Guadagno in ingresso regolabile
- Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Trasmettitore

- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 80m
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Schermo OLED

microfono

- Direttività: Di forma sferica
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

RELACART LM-C420 Lavalier unidirectional

Microfono lavalier a elettrete poco appariscente

- Da fissare alla cravatta, alla camicia o al colletto dell'utente
- Direttività: Cardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Dati tecnici :

Peso:	2,73 kg
-------	---------

RELACART UR-260D Ricevitore a 2 canali UHF 823-832 + 863-865 MHz

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	Massimo 9 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)

Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	45 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>100 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) versione da incasso
DSP:	Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
Massima:	Fino a 80m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Diversity:	Antenna Diversity
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Sistema parallelo:	Massima 9 Trasmettitore
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Pulsanti di navigazione
Collegamenti:	Antenna via 2 x BNC (F) 8 V Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
PC connect:	RELACART Magic EQ software via RJ-45 (F) versione da incasso
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 26 cm Altezza: 4,3 cm
Peso:	2,50 kg

RELACART UT-222 Bodypack con cuffie HM-600S

Sistema parallelo:	Massima 9 Trasmettitore
Peso:	0,21 kg
Tipo:	Trasmettitore tascabile con microfono
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Gain:	0 dB -6 dB -12 dB
Massima:	Fino a 80m
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz

Intervallo di commutazione:	11 MHz
Potenza di uscita RF:	UHF 823 - 832 MHz: 10 mW (LO); 40 mW (HI); UHF 863 - 865 MHz: 5 mW (LO); 10 mW (HI)
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Schermo OLED
Controlli:	Interruttore di potenza di trasmissione (high-low)
Collegamenti:	Uscita: Mini XLR (M) versione da incasso a 4 poli
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,6 cm Profondità: 2,3 cm Altezza: 8,4 cm
Peso:	0,174 kg
Tipo:	Microfono ad archetto
Alimentazione elettrica:	2-10V DC
Lunghezza cavo:	1,2 m
Tipo di capsula:	Condensatore Misure: Ø 5 mm x 6 mm
Direttività:	Di forma sferica
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Sensibilità:	-47 dB
Impedenza:	1800 Ohm
Tipo connettore:	Mini-XLR (F) a 4 poli
Colore:	Color pelle
Peso:	0,028 kg

RELACART LM-C420 Lavalier unidirectional

Tipo:	Microfono lavalier
Alimentazione elettrica:	2-10V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Mini-XLR (F) a 4 poli
Lunghezza cavo:	1,2 m
Tipo di capsula:	Elettrete
Direttività:	Cardioide
Intervallo di frequenza:	60 - 12000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>59 dB
Sensibilità:	-42 dB
Impedenza:	1800 Ohm
Interruttore:	Senza
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero

Misure:	Lunghezza: 2,80 cm Diametro: Ø 1,10 cm
Peso:	0,02 kg

Contenuto della confezione:

1 x RELACART UR-260D Ricevitore a 2 canali UHF 823-832 + 863-865 MHz

1 x ricevitore
2 x Antenna
1 x alimentatore esterno
1 x cavi jack
2 x Staffa di montaggio
6 x viti
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

1 x RELACART UT-222 Bodypack con cuffie HM-600S

1 x Trasmettitore
1 x microfono
1 x paravento
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

1 x RELACART LM-C420 Lavalier unidirectional

1 x microfono
1 x paravento