

## OMNITRONIC Set FAS TWO + 2x BP + cuffie + microfono per chitarra acustica 660-690MHz

GTIN: 4026397723113



**Prezzo di listino: 236.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### OMNITRONIC FAS TWO Ricevitore radio a 2 canali 660-690MHz

Mini sistema wireless senza registrazione, modulazione digitale, elevata facilità d'uso

- 2 banchi di canale disponibili ciascuno con 20 frequenze regolabili
- Accoppiamento rapido con la semplice pressione di un pulsante
- Il ricevitore accetta automaticamente l'impostazione della frequenza
- Latenza estremamente bassa
- Elevata immunità alle interferenze e ottima qualità del suono grazie alla trasmissione digitale
- Struttura compatta e leggera
- Diversi ricevitori possono essere combinati con 2 trasmettitori
- Frequenza di campionamento: 48 kHz
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 660 - 690 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Presentazioni e conferenze sui prodotti

#### batteria

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 5h

#### OMNITRONIC FAS Trasmettitore tascabile 660-690MHz

Mini trasmettitore tascabile per il ricevitore FAS-TWO

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397723113

Peso : 1,40 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Elevata immunità alle interferenze e ottima qualità del suono grazie alla trasmissione digitale
- Latenza estremamente bassa
- Accoppiamento rapido con la semplice pressione di un pulsante
- Il ricevitore accetta automaticamente l'impostazione della frequenza
- 2 banchi di canale disponibili ciascuno con 20 frequenze regolabili
- Struttura compatta e leggera
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 5h
- Portata fino a 30m a vista
- UHF 660 - 690 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Wide range of microphones available for numerous applications

#### OMNITRONIC FAS Microfono ad archetto per Trasmettitore tascabile

Microfono accessorio per trasmettitore tascabile FAS

- Direttività: Di forma sferica
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; centri sportivipalestre

#### OMNITRONIC FAS Microfono per chitarra acustica per Trasmettitore tascabile

Microfono accessorio per trasmettitore tascabile FAS

- Direttività: Ipercardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; gruppo musicale/sala prove

#### Dati tecnici :

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 0,39 kg |
|-------|---------|

#### OMNITRONIC FAS TWO Ricevitore radio a 2 canali 660-690MHz

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                        | Ricevitore                                                                                                                         |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA                                                                                            |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina presente |
| Numero di canali:            | 2                                                                                                                                  |
| Intervallo di frequenza:     | 60 - 15000 Hz                                                                                                                      |
| Rapporto segnale-rumore:     | >92 dB                                                                                                                             |
| Distorsione armonica totale: | <0,8 % a 1 kHz                                                                                                                     |
| Massima:                     | Fino a 30m a vista                                                                                                                 |
| Banda di frequenza:          | UHF 660 - 690 MHz                                                                                                                  |
| Modulazione:                 | Pi/4 DQPSK                                                                                                                         |
| Selezione frequenza:         | 40<br>In 2 groups<br>Frequenze scansionabili automaticamente<br>Frequenze commutabili                                              |
| Frequenza di campionamento:  | 48 kHz                                                                                                                             |
| LED di stato:                | Power, Sorgente del canale                                                                                                         |
| Collegamenti:                | Uscita: mic/line via 1 x Jack da 3,5 mm (mono)                                                                                     |
| Canali:                      | Canale del microfono: 2 x Mono                                                                                                     |

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Livello massimo:         | Uscita: mic/line -1,90 dBu, non sim.                     |
| Colore:                  | Nero                                                     |
| Peso:                    | 0,14 kg                                                  |
| Materiale:               | Metallo                                                  |
| Misure:                  | Lunghezza: 17 cm<br>Larghezza: 3,6 cm<br>Altezza: 2,2 cm |
| Peso:                    | 0,05 kg                                                  |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile montato                       |
| Tipo di batteria:        | 1 x Ioni di litio 3,7 V, 800 mAh, 3,96 Wh                |
| Batteria:                | Durata di funzionamento fino a 5h                        |

#### OMNITRONIC FAS Trasmettitore tascabile 660-690MHz

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                    | Trasmettitore tascabile                                                                                          |
| Alimentazione elettrica: | 5V DC 1000 mA                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso<br>Pila/Batteria ricaricabile montato |
| Tipo di batteria:        | 1 x Ioni di litio 3,7 V, 600 mAh, 2,2 Wh                                                                         |
| Batteria:                | Durata di funzionamento fino a 5h                                                                                |
| Numero di canali:        | 1                                                                                                                |
| Massima:                 | Fino a 30m a vista                                                                                               |
| Banda di frequenza:      | UHF 660 - 690 MHz                                                                                                |
| Potenza di uscita RF:    | 10 mW                                                                                                            |
| Modulazione:             | Pi/4 DQPSK                                                                                                       |
| Selezione frequenza:     | 40<br>In 2 groups<br>Frequenze scansionabili automaticamente<br>Frequenze commutabili                            |
| LED di stato:            | Power                                                                                                            |
| Collegamenti:            | Ingresso: mic/line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso                                     |
| Livello massimo:         | Ingresso: Mono -1,5 dBu, non sim.                                                                                |
| Materiale:               | Plastica                                                                                                         |
| Colore:                  | Nero                                                                                                             |
| Misure:                  | Lunghezza: 21 cm<br>Larghezza: 3,05 cm<br>Altezza: 2,9 cm                                                        |
| Peso:                    | 0,034 kg                                                                                                         |

#### OMNITRONIC FAS Microfono ad archetto per Trasmettitore tascabile

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                    | Microfono ad archetto                                                |
| Alimentazione elettrica: | 2-10V DC                                                             |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Jack da 3,5 mm (stereo) |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Lunghezza cavo:          | 1,0 m                                   |
| Tipo di capsula:         | Condensatore<br>Misure: Ø 3 mm x 1,5 mm |
| Direttività:             | Di forma sferica                        |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 18000 Hz                           |
| Rapporto segnale-rumore: | >63 dB                                  |
| Sensibilità:             | -47 dB                                  |
| Impedenza:               | 680 Ohm                                 |
| Collegamenti:            | Jack da 3,5 mm (stereo)                 |
| Materiale:               | Metallo                                 |
| Colore:                  | Color pelle                             |
| Peso:                    | 0,02 kg                                 |

#### OMNITRONIC FAS Microfono per chitarra acustica per Trasmettitore tascabile

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo:                    | Microfono strumento                                                |
| Alimentazione elettrica: | 2-10V DC                                                           |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Jack da 3,5 mm (mono) |
| Lunghezza cavo:          | 2,72 m                                                             |
| Tipo di capsula:         | Condensatore<br>Misure: Ø 14 mm x 6,4 mm                           |
| Direttività:             | Ipercardioide                                                      |
| Intervallo di frequenza: | 40 - 18000 Hz                                                      |
| Rapporto segnale-rumore: | >60 dB                                                             |
| Sensibilità:             | -47 dB                                                             |
| Impedenza:               | 680 Ohm                                                            |
| Campo di serraggio:      | 90 - 132 mm                                                        |
| Collegamenti:            | Jack da 3,5 mm (mono)                                              |
| Materiale:               | Metallo; Plastica                                                  |
| Colore:                  | Nero                                                               |
| Peso:                    | 0,14 kg                                                            |

#### Contenuto della confezione:

##### 1 x OMNITRONIC FAS TWO Ricevitore radio a 2 canali 660-690MHz

1 x ricevitore  
1 x adattatore  
1 x alimentatore esterno  
1 x Cavo USB  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità

##### 2 x OMNITRONIC FAS Trasmettitore tascabile 660-690MHz

1 x Trasmettitore  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità

##### 1 x OMNITRONIC FAS Microfono ad archetto per Trasmettitore tascabile

1 x microfono

1 x paravento  
1 x Manuale d'uso

**1 x OMNITRONIC FAS Microfono per chitarra acustica per Trasmettitore tascabile**

1 x microfono  
1 x paravento  
1 x borsa  
1 x Manuale d'uso