

FUTURELIGHT WDS-CRMX TX Transceiver DMX senza fili

Sistema radio DMX (2,4 GHz) - ricetrasmittitore compatto con unità radio CRMX

Art.n.: 51834037

GTIN: 4026397726718



Features :

- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- Può ricevere ed elaborare fino a 512 canali DMX
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Indicatore di funzione a LED multicolore
- Controllabile via CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution
- Portata fino a 600m a vista
- Fino a 10 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK

Logistica

EAN / GTIN: 4026397726718

Peso : 0,89 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.08 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	2 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	T 1 A fusibile fisso nell'alimentatore
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution
Massima:	Fino a 600m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 10 Trasmettitore
Guadagno dell'antenna:	3 dBi
Modulazione:	GFSK
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
LED di stato:	DMX, Indicatore di livello
Colore:	Nero
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 14,1 cm Larghezza: 9,8 cm Altezza: 5,6 cm
Peso:	0,70 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x dichiarazione di conformità