

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGBW 18x8W 12°

Compact spotlight with 18 x 8 W 4in1 RGBW LED and DMX control

Art.n.: 51913889

GTIN: 4026397429688



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Design compatto
- 18 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Scelta del colore manuale; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 4; 6; 12; 15 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX
- With a beam angle of 12°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397429688

Peso : 5,90 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	114 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED

Tipo di LED:	18 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 12; 15
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 34 cm Profondità: 17 cm Altezza: 22 cm
Peso:	5,46 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione