

EUROLITE AKKU Ricevitore radio QuickDMX

Ricevitore radio DMX a batteria 2,4 GHz

Art.n.: 70064699

GTIN: 4026397690149



Features :

- Adattatore XLR a 3 poli compatto (femmina) con antenna integrata
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Processore ARM a 32 bit per una trasmissione senza ritardi
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Modalità gruppo
- Indicatore di funzione a LED multicolore
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 20h
- Controllabile via QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690149

Peso : 0,21 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	5V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 450 mAh, 1,665 Wh

Batteria:	Durata di funzionamento fino a 20h
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F)
Attivazione:	QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 9,50 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,14 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x alimentatore esterno
 1 x Cavo USB