

EUROLITE QuickDMX Ricevitore radio

Ricevitore radio DMX compatto 2,4 GHz

Art.n.: 70064701

GTIN: 4026397509533



Prezzo di listino: 83.18 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Compact DMX Wireless System 2.4 GHz

The Eurolite QuickDMX transmitter and receiver is used for wireless transmission of DMX512 signals. The complete technology is integrated in an extended 3-pole XLR connector (female) with a rotatable antenna.

The device is constructed as a transceiver, so it can be used as any transmitter and receiver. The use of this device eliminates the necessity of time-consuming cabling between the DMX lighting control unit and the DMX-controlled devices.

Due to the GFSK technology (Gaussian Frequency Shift Keying), interference-free operation is also possible besides other wireless Bluetooth and WiFi devices.

The range is up to 400 meters with visual contact.

Setup is very easy via Plug & Play with a button for connecting and disconnecting QuickDMX receivers.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397509533

Peso : 0,23 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.06 m

Features :

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (femmina) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore

- Può ricevere ed elaborare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Ingresso 512
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F)
Attivazione:	QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,16 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo USB