

EUROLITE QuickDMX Trasmittitore radio/Ricevitore

Sistema radio DMX 2,4 GHz

Art.n.: 70064703

GTIN: 4026397532159



Features :

- Commutazione automatica tra il trasmettitore e il ricevitore
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Può ricevere ed elaborare fino a 512 canali DMX
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Logistica

EAN / GTIN: 4026397532159

Peso : 0,36 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 500 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512

Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 21,2 cm Profondità: 10 cm Altezza: 7,5 cm
Peso:	0,29 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x alimentatore esterno
 1 x Cavo USB
 1 x Antenna
 1 x dichiarazione di conformità