

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Mini ricetrasmettitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom

Art.n.: 70064704

GTIN: 4026397642131



Prezzo di listino: 59.38 €

incl. 19% IVA

Features :

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmettitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmettitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a 512 canali DMX
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Logistica

EAN / GTIN: 4026397642131

Peso : 0,04 kg

Lunghezza : 0.11 m

Larghezza : 0.08 m

Altezza : 0.03 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	5V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x USB, tipo A

Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm
Peso:	0,01 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità