



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Registratore DMX wireless e nodo Art-Net
- Registrazione e riproduzione di spettacoli di luce in tempo reale tramite DMX e Wi-Fi
- Ogni sorgente Art Net e DMX può essere registrata
- Access point integrato
- Art Net In/Out tramite Wi-Fi o presa di rete
- 8 spazi di memoria con un massimo di 20 ore di capacità di registrazione ciascuno
- 2 modalità di registrazione: registrazione a tempo o graduale
- 2 modalità di riproduzione: riproduzione singola o ciclo continuo
- Regolatore di velocità e dimmer
- Merger DMX (2 in > 1 out) con le modalità HTP, LTP, override, backup
- Splitter DMX (1 in > 2 out)
- Robusto alloggiamento in metallo nero
- Può ricevere ed elaborare fino a 1024 canali DMX
- Controllabile via DMX; Aurora DMX App; Photon App; Art-NetDmxRemote App
- Schermo LCD
- The device can be connected via USB to the PC

Logistica

EAN / GTIN: 4026397648362

Peso : 1,41 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
O
5V DC 500 mA

Potenza totale installata: 4 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (opzionale)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 1024
Ingresso DMX:	2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	1x RJ-45 (F) versione da incasso
Attivazione:	DMX; Aurora DMX App; Photon App; Art-NetDmxRemote App
Tipo di display:	Schermo LCD
Collegamento USB:	USB 2.0, type B
PC connect:	Via USB
Misure:	Larghezza: 22,7 cm Profondità: 13 cm Altezza: 7 cm
Peso:	1,13 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Antenna
- 1 x Scheda di memoria