

## OMNITRONIC CPE-60P Amplificatore mixer ELA

Amplificatore PA con lettore audio, telecomando IR e Bluetooth, 60 W RMS

Art.n.: 80709606

GTIN: 4026397683134



**Prezzo di listino: 184.45 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Slot per schede SD e porta USB
- Sintonizzatore FM con scansione automatica
- 3 ingressi microfono con controlli del volume separati
- Mic 1 con tensione virtuale e funzione prioritaria
- Mic 2 e 3 commutabili mic/line
- 2 ingressi di linea con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea
- Regolatori di basso, altezza e master per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED quadruplo
- Funzionamento di rete e di emergenza a 24 V
- 2 U
- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivi/palestre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397683134

Peso : 3,57 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.14 m

### Dati tecnici :

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
|                          | O               |
|                          | 24V             |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Potenza totale installata: | 120 W |
|----------------------------|-------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza in uscita:        | 60 W RMS                                                                                                                                                                                                                                              |
| Allacciamento elettrico:  | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                |
| Impedenza:                | 4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:              | Bluetooth; Telecomando IR                                                                                                                                                                                                                             |
| Audioplayer:              | USB + SD + Bluetooth + radio FM                                                                                                                                                                                                                       |
| Commutazione:             | Class D                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di display:          | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                                        |
| Circuito di protezione:   | Sovraccarico; Cortocircuito; Limitatore; surriscaldamento                                                                                                                                                                                             |
| Collegamenti:             | Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli<br>Ingresso: mic/line via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso<br>Ingresso: line via 2 x RCA stereo<br>Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,774 V<br>Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Equalizzatore:            | Master: 1 x regolatore a 2 bande                                                                                                                                                                                                                      |
| Formato musicale:         | MP3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Struttura della custodia: | 2 U<br>Custodia per mixer                                                                                                                                                                                                                             |
| Misure:                   | Larghezza: 30,3 cm<br>Profondità: 22 cm<br>Altezza: 9,1 cm                                                                                                                                                                                            |
| Peso:                     | 3,28 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pila:                     | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                                                               |

### Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x Antenna  
 1 x telecomando  
 1 x Pila