

## OMNITRONIC MP-60P Amplificatore mixer ELA

Amplificatore PA con lettore audio, telecomando IR, 60 W RMS

Art.n.: 80709611

GTIN: 4026397503449



**Prezzo di listino: 236.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Slot per schede SD e porta USB
- Navigazione delle cartelle e funzioni di ripetizione (Repeat 1, All)
- 3 ingressi microfono (jack da 6,3 mm, non sim.) con controlli del volume separati
- Ingresso microfono 3 sul pannello frontale con funzione prioritaria regolabile
- 3 ingressi di linea (RCA stereo) con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea (RCA stereo)
- Gong, commutabile
- Regolatori di alti e bassi per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 7 cifre
- Regolatore master per il segnale di uscita
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397503449

Peso : 8,70 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.49 m

Altezza : 0.18 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 120,00 W

Classe di protezione: CL I

Potenza in uscita: 60 W RMS

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:                | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fusibile:                               | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Intervallo di frequenza:                | 80 - 14000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rapporto segnale-rumore:                | >75 dB microfono<br>>85 dB line                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distorsione armonica totale:            | <0,5 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raffreddamento:                         | Ventola                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impedenza:                              | ELA tecnica 100 V; 4-16 Ohm; ELA Tecnica 70 V                                                                                                                                                                                                                                              |
| Attivazione:                            | Telecomando IR                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Audioplayer:                            | USB + SD                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Commutazione:                           | Class AB                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di display:                        | Schermo LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Circuito di protezione:                 | Ritardo d'attivazione; Sovratensione; Cortocircuito                                                                                                                                                                                                                                        |
| LED di stato:                           | Power, Fault, Indicatore di livello                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Collegamenti:                           | Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br>Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Ingresso: line via 3 x RCA stereo 0,3 V<br>Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,3 V<br>Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Equalizzatore:                          | Master: 1 x regolatore a 2 bande Mono                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formato musicale:                       | MP3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero di file:                         | Massimo 999                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Struttura della custodia:               | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Misure:                                 | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 40 cm<br>Altezza: 8,9 cm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso:                                   | 7,25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pila:                                   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                                                                                                    |

## Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x Manuale d'uso