

OMNITRONIC MPVZ-250.6 Amplificatore mixer ELA

Amplificatore di miscelazione ELA a 6 zone, zone commutabili, zone regolabili, 250 W RMS

Art.n.: 80709786

GTIN: 4026397422177



Features :

- Comodo controllo per altoparlanti in ELA tramite tecnologia a 6 zone
- 6 uscite di zona ELA (100 V) ciascuna con un regolatore del volume a 5 livelli
- Possibilità di collegamento per altoparlanti a bassa impedenza (4-16 Ohm)
- 2 ingressi microfono posteriori (jack da 6,3 mm, non sim.)
- 1 ingresso microfono frontale (combinazione XLR/jack da 6,3 mm, non sim.) sul pannello frontale con funzione di priorità regolabile
- Ingressi microfono con controlli del volume separati
- 3 ingressi di linea (RCA stereo) con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea (RCA stereo)
- Gong, commutabile
- Regolatori di alti e bassi per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 7 cifre
- Regolatore master per il segnale di uscita
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397422177

Peso : 12,75 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.47 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 500,00 W

Potenza in uscita: 250 W RMS

Corrente in uscita:	Max. 2,5 A
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Intervallo di frequenza:	80 - 16000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>75 dB microfono >85 dB line
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Impedenza:	4 Ohm; 8 Ohm; 16 Ohm; ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V
Uscita zona:	6 zone regolabili
Commutazione:	Class AB
Circuito di protezione:	Limitazione di corrente; Cortocircuito; Ritardo d'attivazione; Ritardo d'attivazione; Sovratensione; Cortocircuito
LED di stato:	Power, Fault, Indicatore di livello
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: line via 3 x RCA stereo 0,3 V Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: Altoparlante via terminale a vite
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande Mono
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 38,5 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	11,15 kg

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
1 x Manuale d'uso