

## OMNITRONIC PM-222 2-Kanal-DJ-Mixer

2-Kanal-DJ-Mixer

Art.-Nr.: 10006819

GTIN: 4026397380392



### Features:

- 2 Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 2-fach-Klangregelung und Phono/Line-Umschaltung
- DJ-Mikrofoneingang mit separatem Lautstärkereglern
- Vorhören (CUE) der Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix-Regler
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen beiden Kanälen
- 6-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Masterregler
- Ausgänge: Master und Record (Stereo-Cinch)
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Installation

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397380392

Gewicht: 2,35 kg

Länge: 0.31 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.17 m

### Technische Daten:

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:      | 30,00 W                                                                                                                              |
| Schutzklasse:             | SK II                                                                                                                                |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M)<br>"Rasiererstecker" Einbauversion<br>Stromanschlusskabel mit Eurostecker<br>(mitgeliefert) |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                        |
| Geräuschspannungsabstand: | >70 dB                                                                                                                               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klirrfaktor:    | <0,025 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Impedanz:       | Eingang: Mikrofon 47 kOhm<br>Eingang: Line 47 kOhm<br>Eingang: Phono 47 kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gain:           | Eingang: variabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Status LED:     | Masterpegelanzeige, Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anschlüsse:     | Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br><br>Eingang: Line über 4 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Phono über 2 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion                                                                             |
| Kanäle:         | Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line-Phono<br>Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader,<br>Regler 2-Band EQ, Gainregler<br><br>Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke,<br>Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-<br>Funktion<br><br>Master-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch,<br>Kanalregelung über Drehregler<br><br>Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke,<br>Kanalregelung über Drehregler |
| Max. Pegel:     | Ausgang: Master +19 dBu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maße:           | Breite: 19 cm<br>Tiefe: 26 cm<br>Höhe: 13,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht:        | 2,00 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Mixer