

OMNITRONIC PM-404F 4-Kanal-DJ-Mixer mit Filter und Bluetooth

DJ-Mixer mit Bluetooth-Konnektivität und Soundfilter

Art.-Nr.: 10006867

GTIN: 4026397756869



Features:

- Bluetooth-Signal Kanal 1 bis 4 frei zuweisbar
- DJ Filter LPF/HPF bipolar je Kanal
- DJ-Mikrofonkanal mit Lautstärkereglern, 2-Band-Equalizer, An/Aus- und Talkover-Schalter
- Crossfader mit einstellbarer Kurve und Reverse-Schalter
- Masterkanal mit Lautstärke- und Balanceregler
- 6 Line- und 2 Phono-Eingänge über Cinch-Buchsen
- Zusätzlicher Record-Ausgang
- Vorhören aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 20m
- Tischpultgehäuse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397756869

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0,39 m

Breite: 0,29 m

Höhe: 0,14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB

Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
DJ Filter:	Je Kanal: LPF/HPF bipolar,
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Geräte name:	PM-404F
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 20m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Übersprechdämpfung:	>60 dB
Steuerelemente:	Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Quellen-Umschalter; Klangregelung, Talkover, Crossfader-Wahlschalter, Crossfader, Connect; Cue-Mix-Funktion, Crossfade-Curve Regler, Crossfade Reverse Schalter, Balancedrehregler
Status LED:	Power, Masterpegelanzeige, Kanalpegelanzeige, CUE, Pairing
Anschlüsse:	Eingang: Line über 6 x Stereo-Cinch Eingang: Phono über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Eingang: Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion Eingang: Erdungsverbindung über 2 x Schraubklemme Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Booth über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Booth über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkebuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkebuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Phono-Bluetooth Schalter über Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über 60mm Fader, Regler 2-Band EQ, Quellen-Umschalter, Gainregler, CUE-Schalter, Crossfader-Wahlschalter, LPF/HPF bipolar Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line-Bluetooth Schalter über Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über 60mm Fader, Regler 2-Band EQ, Quellen-Umschalter, Gainregler, CUE-Schalter, Crossfader-Wahlschalter, LPF/HPF bipolar Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Talkover Schalter, Gainregler Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Balancedrehregler Booth-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler Rec. Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler

Kopfhörer-Ausgang: 2 x Stereo über Klinke,
Kanalregelung über Drehregler

Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 33,8 cm Höhe: 11 cm
Gewicht:	2,85 kg

Lieferumfang:

- 1 x Mixer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Antenne
- 1 x Cinchkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung