

## OMNITRONIC CM-5300 Club-Mixer

PRO 5-Kanal-Club-Mixer

Art.-Nr.: 10006950

GTIN: 4026397708172



### Beschreibung:

Der CM-5300 ist ein umfangreich ausgestatteter Mixer für anspruchsvolle Einsätze in Clubs und vielfältige mobile Aufgaben. Die 3 Mikrofonkanäle mit Einknopf-Kompressor, einstellbarer Talkover-Funktion und 3-Band-EQ ermöglichen professionelle Sprach- und Gesangsanwendungen. In den 5 Stereo-Kanalzügen befinden sich Gain-Regler, individuelle VU-Meter, 3-Band-Kill-EQs, 100-mm-Doppelschienen-Fader und Zuordnungsschalter für den Crossfader. Kanal 1 kann auch für FOH-Signale genutzt werden, Kanal 6 verfügt über einen 3,5-mm-AUX-Eingang. Die Stereo- und Mono-Ausgangssectionen besitzen eigene Pegelanzeigen, Trimmer zur Einstellung der maximalen Ausgangspegel und elektronisch symmetrierte XLR-Anschlüsse. Zusätzlich ist ein Subwoofer-Ausgang mit integrierter aktiver Frequenzweiche vorhanden. Der Mixer lässt sich als Tischgerät nutzen oder in Rack einbauen.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397708172

Gewicht: 7,50 kg

Länge: 0.63 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.20 m

### Features:

- Hochwertiger Stereo-Mixer für den Einsatz als zentraler Mixer in Clubs und eine Vielzahl von mobilen Anwendungen
- 5 Stereo-Eingangskanäle mit Gain-Regler, 3-Band-Kill-EQ (+12/-26 dB) und 10-stelliger LED-Pegelanzeige
- Frontseitiger AUX-Eingang
- Rückseitiger Stereo-Eingang FOH für Bühnenmischpulte
- Leichtlaufende Doppelschienen-Fader in den Eingängen, 60 mm bzw. 100 mm
- 3 Mikrofon-Eingangskanäle mit frontseitiger Combo-Buchse
- Gain-Regler mit Peak-LED, 3-Band-EQ und On-Air-Schalter in den Mikrofoneingängen
- Einknopf-Kompressor für jeden der Mikrofoneingänge
- 2-fach einstellbare Talkover-Funktion für automatische Absenkung der Musik bei Besprechen des Mikrofons

- Zuweisbarer, leichtlaufender Doppelschienen-Crossfader (45 mm) zwischen den Stereo-Eingängen
- Ausgangssektion mit zwei unabhängigen Stereo-Ausgängen, Ausgang 2 umschaltbar auf mono
- 10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige umschaltbar zwischen den beiden Ausgängen
- Symmetrische XLR-Ausgänge und Cinch-Buchsen
- Zusätzlicher Zonenausgang (mono) mit schaltbarem Hochpassfilter, umschaltbar zwischen Mastersignal und Kanal 5
- 10-stellige LED-Aussteuerungsanzeige für den Zonenausgang
- Subwoofer-Ausgang (mono) mit integrierter aktiver Frequenzweiche (Übergangsfrequenz und Pegel einstellbar)
- Rückseitige Pegelsteller für maximalen Ausgangspegel in jedem der Ausgänge
- Regelbarer Effekt-Send-/Return-Anschluss für externe Effektgeräte, zuweisbar auf Mikrofon- oder Mastersignal
- PFL-Sektion mit Lautstärkeregler, PFL-/Main-Balanceregler und Cue-Mix/Split-Funktion
- Record-Ausgang, masterunabhängig
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 7 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels

## Technische Daten:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 115/230 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gesamtanschlusswert:      | 25 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geräuschspannungsabstand: | >82 dB Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klirrfaktor:              | Line <0,05 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steuerelemente:           | Cue-Mix-Split-Funktion, Netzschalter, Crossfader,<br>regelbarer Talkover, FX Send/Return Regler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Status LED:               | Power, Kanalpegelanzeige, Umschaltbare<br>Masterpegelanzeige, CUE, Kanalquelle; Peak,<br>ON AIR, Routing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anschlüsse:               | Eingang: Mikrofon über 3 x 3-pol XLR/6,35mm<br>Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br><br>Eingang: Line über 6 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch<br>Eingang: AUX über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.)<br>Eingang: AUX über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse<br>(stereo) Einbauversion<br><br>Eingang: FX über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse<br>(stereo) Einbauversion<br><br>Ausgang: Master über 4 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Master über 2 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Zonen über 1 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Subwoofer über 1 x 3-pol XLR<br>Ausgang: FX über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse<br>(stereo) Einbauversion<br><br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm<br>Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanäle: | <p>Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-AUX Schalter über Cinch oder Klinke, Kanalregelung über 100mm Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter, Crossfader-Wahlschalter</p> <p>Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über 100mm Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter, Crossfader-Wahlschalter</p> <p>Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Line Schalter über Cinch, Kanalregelung über 100mm Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter, Crossfader-Wahlschalter</p> <p>Mikrofonkanal: 3 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über 60mm Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, regelbarer Ein-Knopf Kompressor, ON AIR Schalter, FX Routing Schalter</p> <p>Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Pegel Absenker</p> <p>Master-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Cinch oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Pegel Absenker, Stereo-Mono-Schalter</p> <p>Zonen-Ausgang: 1 x Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler, Quellen-Umschalter, Pegel Absenker, Low-Cut-Schalter</p> <p>Subwoofer-Ausgang: 1 x Mono über XLR, Pegel Absenker, Hi-Cut Regler</p> <p>Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Split-Funktion</p> |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 7 HE                                     |
| Maße:           | <p>Breite: 48,3 cm</p> <p>Tiefe: 10,6 cm</p> <p>Höhe: 32,8 cm</p> |
| Gewicht:        | 6,00 kg                                                           |

## Lieferumfang:

1 x Mixer  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Bedienungsanleitung