# OMNITRONIC DXO-88E Digitaler Controller

**Art.-Nr.: 10356343**

GTIN: 4026397483260

Digitales Lautsprecher Management System mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen, inkl. Software

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Flexible Ausgangskonfigurationen für alle gängigen Stereo- und Monobetriebsarten
- 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge (XLR)
- Aktive Frequenzweiche mit Bessel-, Butterworth- und Linkwitz-Riley-Filter mit bis zu 24 dB/Oktave Flankensteilheit
- Bis zu 30 User Presets lassen sich über die Software im Gerät abspeichern
- 5 Menüsprachen wählbar (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch)
- Eingangsempfindlichkeit digital regelbar
- Ein- und Ausgänge mit 4-stelliger LED-Pegelanzeige sowie Clip- und Limit-Indikator
- Stummschalter mit Indikator pro Ausgang
- Parametrischer 7-Band-Equalizer pro Ausgang
- Bis zu 7 ms Signaldelay an den Ausgängen einstellbar
- Ausgangslimiter mit einstellbaren Limits und automatischen Attack- und Release-Einstellungen zum Überlastschutz Ihrer Beschallungsanlage
- Phasenlage invertierbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Samplingrate: 48 kHz
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE
- Digitaler Signalprozessor
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden, In Verbindung mit DXO Software<BR>Firmware update-fähig
- Kompatibel mit Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 oder besser

**Lieferumfang**

- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x USB-Kabel, 1 x Externes Netzteil, 4 x Fuß, 1 x CD

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397483260

Gewicht: 2,12 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.08 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>6V 800 mA |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 10 - 22000 Hz |
| Klirrfaktor: | <0,005 % bei 1 kHz |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor |
| Impedanz: | Eingang: 10 kOhm<br>Ausgang: 50 Ohm |
| Gain: | Ausgang: -50 dB bis +12 dB |
| Filter: | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6db/Okt; 12db/Okt; 18db/Okt; 24db/Okt |
| Delay: | 0 - 5 ms |
| Dynamikbereich: | Eingang: 114 dB<br>Ausgang: 110 dB |
| Samplingrate: | 48 kHz |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 8 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Line über 8 x 3-pol XLR |
| Trennfrequenz: | 20-20000 Hz |
| Max. Pegel: | Eingang: +22 dBu<br>Ausgang: +9 dBu |
| USB-Anschluss: | Typ B |
| PC connect: | DXO Software über USB, Firmware update-fähig |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 12,8 cm<br>Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht: | 1,80 kg |
| Betriebssystem: | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 oder besser |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.