

## OMNITRONIC DJP-700 Class-D Verstärker

Kompakter Stereo-Mischverstärker, 2 x 300 W / 4 Ohm

Art.-Nr.: 10451601

GTIN: 4026397563306



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Zur einfachen Musiksteuerung u. a. in Restaurants, Fitnessstudios und im Einzelhandel
- Effiziente Class-D-Architektur
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Extrem geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke)
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung und Auto-Limiter
- 4 Stereo-Line-Eingänge
- 1 Mono-Mikrofon-Eingang mit Gain-Regler auf der Frontseite
- Zusätzlicher 3,5-mm-Klinkenanschluss auf der Frontseite
- Audio-Quellen-Umschalter
- Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- Stereo-Master-Ausgang
- Umfangreiche Schutzschaltungsmechanismen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminumfrontplatte

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397563306

Gewicht: 2,76 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.08 m

### Technische Daten:

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz                                |
| Gesamtanschlusswert: | 130 W 1/8 Power                                |
| Ausgangsleistung:    | 2 x 200 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 300 W RMS (4 Ohm) |
| Schaltung:           | Class D                                        |
| Equalizer:           | Master: 1 x Regler 2-Band Stereo               |

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße:                     | Breite: 25,6 cm<br>Tiefe: 23,3 cm<br>Höhe: 4,45 cm                                              |
| Gewicht:                  | 2,36 kg                                                                                         |
| Ausgangsleistung Sinus:   |                                                                                                 |
| Stereo 4 Ohm              | 2 x 300 W                                                                                       |
| Stereo 8 Ohm              | 2 x 200 W                                                                                       |
| 8 Ohm gebrückt            | 1 x 600 W                                                                                       |
| Frequenzbereich:          | 20-20000 Hz, $\pm 0,5$ dB                                                                       |
| Dämpfungsfaktor:          | >300                                                                                            |
| Klirrfaktor:              | 0,05 %                                                                                          |
| Anstiegszeiten:           | 14 V/ $\mu$ s                                                                                   |
| Geräuschspannungsabstand: | 100 dB                                                                                          |
| Eingangsimpedanz:         | 20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch)                                                  |
| Eingangsempfindlichkeit:  | 1 V                                                                                             |
| Anschluss Eingang:        |                                                                                                 |
| Line 1-4:                 | Cinch L/R                                                                                       |
| Mic:                      | Kombination XLR/6,3-mm-Klinke                                                                   |
| Aux:                      | 3,5-mm-Stereoklinke                                                                             |
| Anschluss Ausgang:        |                                                                                                 |
| Master:                   | Cinch L/R                                                                                       |
| Lautsprecher:             | Schraubklemmen                                                                                  |
| Schaltung:                | Class D                                                                                         |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Quellen-Umschalter, Lautstärke-/Klangregler, Betriebswahlschalter (Stereo/Brücke) |
| LED-Anzeige:              | Power                                                                                           |
| Schutzschaltungen:        | Softstart, Kurzschluss, Überhitzung, Übersteuerung, Überlastung, VHF-Signale, DC-Spannung       |
| Bauweise:                 | Stahlchassis, Aluminiumfront                                                                    |
| Maße (TxBxH):             | 256 x 233 x 44 mm                                                                               |