

## OMNITRONIC BMS-1C USB Kondensator-Broadcastmikrofonset

Broadcast-Set mit USB-Kondensatormikrofon, Tischhalter, Pop-Filter und Spinne

Art.-Nr.: 13000455

GTIN: 4026397689648



### Features:

- Ideal für Podcasts, Live-Streaming, Videochats, Vlogs, Gaming und Rundfunk
- USB-Mikrofon mit Nierencharakteristik und Kondensatorkapsel
- Professionelle Studioqualität mit 192 kHz/24 Bit Auflösung
- Störgeräusche werden effektiv minimiert dank des mitgelieferten Zubehörs
- Samplingrate: 192 kHz
- Richtcharakteristik: Niere
- Ansteuerbar über plug and play
- Kompatibel mit Win 7, Win 10, OS X 10,9 oder besser
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Homerecording und Studios

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397689648

Gewicht: 1,30 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.07 m

### Technische Daten:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Typ:                 | Studiomikrofon |
| Kapseltyp:           | Kondensator    |
| Richtcharakteristik: | Niere          |
| Frequenzbereich:     | 20 - 20000 Hz  |
| Empfindlichkeit:     | -32 dB         |
| Max. Schalldruck:    | 120 dB         |
| Phantomspannung:     | 5 V DC         |
| Ansteuerung:         | Plug and play  |
| Samplingrate:        | 192 kHz        |

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| USB-Anschluss:  | Typ B                                |
| Material:       | Metall                               |
| Farbe:          | Schwarz                              |
| Gewicht:        | 1,05 kg                              |
| Betriebssystem: | Win 7, Win 10, OS X 10,9 oder besser |

### **Lieferumfang:**

---

1 x Bedienungsanleitung  
1 x USB-Kabel  
1 x Stativ  
1 x Windschutz  
1 x Mikrofon  
1 x Halter  
1 x Filter