

PSSO WISE ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 518-548MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit 2,4GHz iSync-Fernsteuerung

Art.-Nr.: 13063390

GTIN: 4026397683080



Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- 100 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Mic/Line-Umschaltung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 26 Sender in 3 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Konzerte/FOH's

Logistic

EAN / GTIN: 4026397683080

Gewicht: 2,25 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|---|
| Typ: | Empfänger |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15V DC 800 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle: | 1 |
| Frequenzbereich: | 50 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB |
| Klirrfaktor: | <0,1 % bei 1 kHz |
| Gain: | Mikrofon -32 dB bis +4 dB Ausgang: -32 dB bis +4 dB |
| Reichweite: | Bis zu 60m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 518 - 548 MHz |
| Diversity: | True-Diversity |
| Parallelbetrieb: | Max. 26 Sender in 3 Bändern |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 100 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen Frequenzen automatisch scanbar |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder |
| Anschlüsse: | Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion Ausgang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Mic/Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion |
| Kanäle: | Mikrofonkanal: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke |
| Schalter: | Low-Cut-Schalter |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Schwarz |
| PC connect: | , Firmware update-fähig |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE |
| Maße: | Breite: 21 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 4,3 cm |
| Gewicht: | 1,80 kg |

Lieferumfang:

1 x Empfänger
1 x Externes Netzteil
1 x Adapter
3 x Antenne
3 x Montagebügel

9 x Schrauben
4 x Fuß
1 x Klinke Kabel
1 x Adapterkabel
1 x Halter
1 x Windschutz
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
2 x Batterie